

# 进口原装20KW汽油发电机

产品名称	进口原装20KW汽油发电机
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科勒 型号:KL-3350 功率:21KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

## 产品详情

进口原装20KW汽油发电机

### 三相同步小型发电机的分类

1. 三相同步小型发电机按电压等级区分低压同步交流发电机，其额定电压低于1 000伏。进口的单相汽油发电机可分别提供110伏、115伏、120伏、230伏、240伏、110/220伏、115/230伏、120/240伏的额定电压。有的汽油发电机除提供交流电压外，还可同时提供12伏的直流电压。三相发电机为三相四线制接线方式，可提供230/400伏的额定电压。高压同步交流发电机，其额定压高于1 000伏。

2. 三相同步小型发电机按结构区分旋转磁极式（简称转磁式或转场式）和旋转电枢式（简称转枢式）。无刷发电机的励磁机采用此种结构。

3. 三相同步小型发电机按磁极形状区分凸极式同步交流发电机又称显极式，适用于中、小功率的同步交流发电机。大功率同步交流发电机多采用隐极式磁极。

4. 三相同步小型发电机按励磁方式区分供给同步交流发电机励磁功率的方式，称为励磁方式，又称为激磁方式。根据励磁方式不同，同步交流发电机可分为自励式、他励式和永磁式。

自励式：励磁功率由自身供给的发电机，称为自励式同步交流发电机。

他励式：励磁功率由独立的电源供给的发电机，称为他励式交流发电机。

永磁式：用永久磁铁制作磁极的发电机，称为永磁式同步交流发电机。通常把永磁式发电机归入自励式发电机之列。

5. 三相同步小型发电机按调压方式区分调节同步交流发电机的励磁电流从而调节其输出电压的方式，称为调压方式。随着工况变化而自动调节电压使之维持在规定内的发电机，称为自动调压式同步交流

发电机。人工调压方式也称为手动调压方式。当发电机的工况变化而引起电压变化时，由人工调节其励磁电流从而达到调节电压目的的发电机，称为人工调压式同步交流发电机。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>

发电机组型号	KL-3350
<b>发电机</b>	
额定电压	三相380V
频率	50HZ
最大功率	22KW
额定功率	21KW
额定电流	每相26A
功率因素	0.8
波形畸变率	< 4%
绝缘等级	定子及转子：H级
<b>发动机</b>	
形式	“美国原装进口”空气冷却四冲程OHV双气缸汽油发动机
型号排量	CH940或CH980,999CC
最大功率	34PS或38PS/3600rpm
启动方式	电启动
燃料	90#汽油以上
机油容量(L)	2.75L
<b>附属配置</b>	
永磁无刷电球	有
油箱容积	30L
机油报警器	有
电压指示表	有
电流指示表	选配
频率表	有
运行时间表	有
燃油指示表	有
电池容量	12V-36AH免维护电池
脚轮附件	标准配备
<b>其他</b>	
尺寸（长X宽C高）	1020X670X700
净重	200kg
耗油量（全负载）	6.5升/小时
连续运转时间	5小时
噪声水平7M	78db

进口原装20KW汽油发电机 进口发电机,原装进口发电机,进口汽油发电机,20kw汽油发电机,20KW发电机价格,四缸汽油发电机,全自动发电机,20KW发电机价格,静音式汽油发电机

在保养维护发电机时，应注意的问题！

(1)JF系列交流发电机为负极搭铁，蓄电池搭铁极性必须与目相同，否则蓄电池将通过二极管放电，使二极管立即烧毁。在连蓄电池时通常先装正极。后装搭铁线。

(2)发电机运转时，不要用试火花的方法检查发电机是否发电因这样做容易损坏二极管。

(3)发动机不运转时，应将点火开关断开。否则蓄电池电流会定期流经磁场绕组和调节器磁场线圈,并将线圈烧坏。

(4)发电机与蓄电池之间的导线要连接可靠，如突然断开，将会产生过大的电压，易损坏二极管。

(5)发电机有了故障(不发电或充电电流很小)时，应及时检查，不应长期继续运转，否则会引起其它二极管或定子绕组的损坏。

(6)整流器的六只硅二极管与定子绕组相连接时，绝对禁止兆欧表(摇表)或220V交流电源检查发电机的绝缘情况，否则匝二极管击穿而损坏。

(7)还应保持发电机的表面清洁，通风畅通；传动带松紧适宜(用98N力按压传动带，其挠度应在9~11mm左右)。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>