

# DGS40-127L (A) 矿用巷道灯

产品名称	DGS40-127L (A) 矿用巷道灯
公司名称	乐清市巨鼎防爆电气有限公司
价格	380.00/个
规格参数	功率:40W 电压:127V 光源:LED
公司地址	浙江温州乐清市柳市镇前市65号
联系电话	0577-61736050 18606665791

## 产品详情

### DGS40/127L (A) 矿用隔爆型LED巷道灯

主要用途和适用范围 DGS40/127L (A) 巷道灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室内作固定式局部照明用，严禁用于采掘工作面。

主要参数 型号：DGS40/127L(A) 功率：40W 电压：127V 光源：LED 重量：5公斤/个 装箱：4个/箱

防腐等级：WF2 防护等级：IP65 尺寸:(10颗):300\*190\*80mm (20/30颗):350\*230\*90mm 使用环境

在下列情况应能正常工作 a) 环境气压86 ~ 110Kpa； b) 环境温度-20 ~ +40 °；

c) 空气相对湿度不大于98% (+25 ° C时)； d) 具有甲烷爆炸性混合物的煤矿井下；

e) 无显著摇动和剧烈冲击振动的环境。 产品型式：防爆型式：矿用隔爆型。 防爆标志：ExdI。

电源电压波动范围：电源电压在额定电压的75%~110%范围内波动时，巷道灯应能点亮。 产品结构：矿用隔爆型LED巷道灯由三部分组成：光源组件（含LED光源，反光部件及电子组件板部分等）、防爆壳体（含压铸铝壳、钢化透光玻璃罩、橡胶密封件等）、防护罩。 安装使用与操作 1.安装前预先做好悬挂灯具的挂钩，必须牢固可靠。每两盏灯间距 30m，若电源线挠度过大，则应该增加中间挂钩。 2.必须使用有地线的三芯阻燃电缆线。旋开接线腔两端的压紧螺母，拆卸其上电源线压板，打开上盖，轻拿轻放，不要损及防爆面。将压紧螺母、垫圈、密封圈依次套在电源线上，将电缆线伸入接线腔。 3.电源的零线、火线接在铜螺柱上（无极性要求），地线接在腔体的相应位置上，用套筒扳手及螺丝批拧装紧固螺母及地线螺钉，连接必须可靠。 4.调整接线腔内电缆松紧适宜后，用扳手将压紧螺母扭紧，注意不要造电缆线自身旋转。压紧螺母一定要将密封圈压紧，以防止水渗入腔内，导致短路或损坏电源。装好电源线压板，紧固两端螺钉。仔细安装上盖，检查上盖防水密封圈，将上盖轻轻旋入接线腔，对正连接孔，安装旋紧螺栓。如果采用级联方式安装灯具，级联末端的灯具电源进线口一头必须使用堵板。

矿用隔爆型LED巷道灯，机车灯，节能荧光灯，矿用投光灯，支架灯，JHHG光缆接线盒，光缆盘接盒，CKJ5真空交流接触器，JHH系列本安通讯接线盒，高低压通讯盒，隔离换向开关，控制按钮等电工电气高低压设备！用于煤矿、油田、石化、冶金、铁路、部队、海防、水利、政府照明等等。