

## SF-LB伺服控制器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SF-LB伺服控制器                |
| 公司名称 | 广州秉控阀门有限公司                |
| 价格   | 1380.00/只                 |
| 规格参数 | 品牌:秉控<br>型号:SF-LB         |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路5号2113房（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 020-29815170 18620867397  |

## 产品详情

SF-LB伺服控制器,SF-LA伺服控制器，产品名称：智能控制模块（伺服控制器）产品型号：SF-LB SF-ZB 电源电压：AC220V 输入输出：4--20mA 独有的电路设计、全进口工业级电子元器件，采用现代化的电路板制作工艺，确保了伺服控制器的高品质和高可靠性。电路板整体树脂塑封，搞振和防潮性能更好。独特的电子制动功能，使得执行机构定位时无振荡，阻尼特性为0次周期（标准规定不大于3.5次周期）。

SF-ZB SF-LB伺服控制器面板说明 1、按键： KO：在“设置状态”下（即选择开关SA的箭头指向“2”）按下此键执行机构作开运行，松开此键，电机停止。KS和KO同时按下，用于作开位置标定。

KC：在“设置状态”下按下此键执行机构作关运行，松开此键，电机停止。KS和KC同时按下，用于全关位置标定。 KS：在“设置状态”下与KO、KC配合，实现特定的功能。 2、选择开关：

SA：选择输入信号正、反作用方式和设置状态，箭头指向对应功能如下（出厂时设为1）：

1--正作用 2--设置状态 3--反作用

SB：选择输入信号失效时的处理方式，箭头指向对应功能如下（出厂时设为2）：

3、死区值设置电位器：

用于设置死区值。电位器开度从1-10，对应死区值0.5%--5.0%（出厂时死区值设为1.5%）。 4、指示灯：

L1：绿色，电源指示，伺服控制器电源端N、L间接入电源时灯亮。

L2：红色，输入信号失效故障指示，输入信号失效时灯亮。

L3：红色，位置检测电路故障指示，开度电位器引线开路、短路、本身损坏时灯亮。

L4：红色，卡涩故障指示，出现卡涩时灯亮。