

LED收音手电筒 ABS

产品名称	LED收音手电筒 ABS
公司名称	北京珠峰嘉乐科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:sb-3062 材质:ABS 光源形式:灯泡+LED
公司地址	北京市西城区月坛北小街4号月坛宾馆002室
联系电话	86 010 68016353 13391778882

产品详情

型号	sb-3062	材质	ABS
光源形式	灯泡+LED	led数目	3
电源形式	动能转换	产品类别	手电筒

产品的特征 (sb-3062)

-返

【工作原理】本产品采用大功率无刷电机手摇发电，经线性稳压电路对内置的可充电电池600mah/3.6v充电，作为内电源使用；或通过手机连接线给手机充电(此时内电池不充电)，外电源6v通过连接线也可对内电池充电，均有充电指示，只用一个dc插头。可应急照明，由拨动开关控制0.5wled灯照明；fm/am收音部分采用专用收音芯片cd2003和功放芯片tda2822，选台/音量手动旋钮调节，fm/am由拨动开关转换，喇叭/耳塞双方式声音输出。

【产品功能】1. 手摇对手机应急充电功能.2. 外电源6v对内部电池充电功能.3. 大功率led应急照明功能.4. fm/am收音功能.

【产品特点】1. 无刷手摇发电收音.2. 发电效率高，中心最高亮度可达15万mcd以上，点亮时间30分钟以上.3. 收音拥有高灵敏度的中波选择性.4. 功能齐全：有充电、收音、照明三大功能.

【主要技术参数】

项目	参数	单位	项目	参数
输出空载电压	5.6/6.2	v	fm收音频率范围	87-108
最大输出电流	800	ma	am收音频率范围	530-1600

最大输出功率	5	w	fm灵敏度	15
音频输出功率	100	mw	am灵敏度	3
对手机充电3分钟通时间	4-15	分	塑料件寿命	5
手摇1分钟亮灯时间	> 30	分	手摇发电主体寿命	5
手摇1分钟收音时间	> 12	分	插拨件寿命	5000
最大照明亮度(光强)	20万	mcd	led寿命	10000
最高光通量	9	lm	照明射距	30

【使用方法】

一. 照明：1. 扳开手柄，一手握住充电器，另一手用每秒钟2-3转的速度摇动手柄约一分钟后，推动推钮开关，发光管即可点亮；向后推灯关闭。二. 给手机充电：1. 把转接线一头插入待充手机，另一头插入手摇应急电筒。2. 扳开手柄，一只手握住手摇应急电筒，另一只手以2-3转/秒的速度摇动手柄，电筒上充电指示灯就会点亮，且手机显示屏上就有充电指示，即已充电。

三. 收音：1. 顺时针转动“音量旋钮”，听到吧嗒一声，即已开启收音电源，再旋转则音量逐步增大。2. 将“fm/am转换开关”打到所要收音的波段。3. 旋转“调谐旋钮”选台。4. 如果收台效果不好，fm可拉长并旋转拉杆天线，am可转动本体方位，改善收音效果。5. 关闭收音；逆时针旋转“音量旋钮”到底，听到一声吧嗒声，收音电源关断。

【尺寸重量】尺寸：180*64*59 (mm)