

288芯odf光纤配线架-新锐通信设备厂

产品名称	288芯odf光纤配线架-新锐通信设备厂
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-288 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

生产288芯odf光纤配线架-新锐通信设备厂

288芯odf光纤配线架

简介：

ODF (Optical Distribution Frame) 光纤配线架

光纤配线架 (ODF) 用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基地的中小型配线系统。

挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，

实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。

产品用途及特点：

- 1.用途：本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。
- 2.光纤的分配和调度均在正面进行，光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干涉，操作十分方便。
- 3.采用抽屉式托盘结构，集熔接与终端为一块托盘，托盘可单独抽出施工，熔接与成端在同一层面操作

, 不需翻转, 施工极为方便。

4. 适配器左向倾角安装, 保证了跳纤的曲率半径, 避免激光灼伤眼睛, 使光纤连接头的操作方便、安全, 且适配器可拆卸, 给维护带来便利。
5. 设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠, 当外缆引入时, 光缆分支器部件可单独拿出施工, 操作便利。
6. 引入光缆后, 用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀, 使密封效果最佳。
7. 箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65级要求。

安装说明, 本设备根据实际需要可落地或架空安装使用

1. 落地安装: 在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个

M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门, 将设备内底部的两边插销拔出, 并打开设备底座面板, 将设备放在水泥基座上, 用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕, 合上底座面板, 插好插销, 锁紧面板。

2. 架空安装: 在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个 $\phi 14$ 的孔, 再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。

光纤的布放及光纤熔接

1. 抽出终端熔接托盘, 打开盖板。向上推起上层的熔接盘, 然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。

2. 将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好, (保证弯曲处的曲率半径大于40MM)。然后将其引入熔接盘, 盘绕固定好后, 用熔接盘固定凸台将

其固定在终端盘上。

3. 将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定(保证弯曲处曲率半径大于40MM)。

4. 将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接, 熔接点用热缩套管热缩保护后, 置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后, 盖上盖板, 推入熔接盘。

慈溪市新锐通信设备厂承诺: 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收, 发现货物存在质量问题的, 本公司无偿提供退/换货服务, 且货运费用本公司负责。

