

XXS-24音响器 光字牌

产品名称	XXS-24音响器 光字牌
公司名称	陕西智秦机电设备有限责任公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:红航 型号:XXS-24 回路:光字牌
公司地址	西安市高新区高新一路7号
联系电话	029-86619196 13002951368

产品详情

xxs—220、xxs—24、xxs—48、xxs—24a型报警音响器，直接采用集成音响电路设计而成，线路简单，工作稳定可靠，xxs—220、xxs—24、xxs—48型具有三种音响，即：救护车声，警车声，消防车声。xxs—24a型发出纯电铃声响，音色纯正，逼真。报警时除发生纯正响亮的报警声，同时显示出明亮醒目的灯光。xxs—220、xxs—24、xxs—48、xxs—24型报警音响器，输入信号可以是电平方式，也可以是接点输入方式，可与本厂生产的xxs—201、xxs—208型等闪光报警仪配套使用，可直接替换老式电铃，也可单独作为报警音响使用，如用于救护车、警车、消防车等，也可与其它防盗、防火设备配套作为警笛、警铃使用。

它具有接线简单、安装方便、寿命长、低功耗等优点。本身具有自检功能，音量大小可调，使用方便。

1. 电源电压：xxs—220型：220v/ac \pm 10%50hz。

xxs—24 型：24v/dc \pm 10%。

xxs—48 型：48v/dc \pm 10%。

xxs—24a型：24v/dc \pm 10%。

2. 环境条件：使用温度 -10 \pm 55 。

相对湿度 85%；

3. 信号输入方式：

(1) 接点输入：常开 1 。

(2) 电平输入：电压1 ~ 12v。

1. 音量选择：按面板指示方向可调整声音大小。

2. 电源指示灯：当电源开关拨至上端，音响器接通电源，指示灯亮。

3. 故障报警灯：有报警信号时，该指示灯亮。

4. 电源开关：拨上为开，拨下为关。

5. 音调选择：共有三档位置，是档求护声，中档警笛声，下档求火声。

电流 2ma。

4. 自动功能：检查本音响器是否正常。

5. 消耗功率：x xs—220型未报警时 < 1w

报警时 < 8w。

x xs—24型未报警时 < 1w

报警时 < 6w。

x xs—48型未报警时 < 1w

报警时 < 6w。

x xs—24a型未报警时 < 1w

报警时 < 8w。