人体红外感应器/红外感应开关/感应器/传感器

产品名称	人体红外感应器/红外感应开关/感应器/传感器
公司名称	威海科利威光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CREWEAL 型号:SWS220V/1200W-3 工作电压:110-220（V）
公司地址	威海高技区沈阳路108号创业大厦907-912室
联系电话	5668568 13287873306

产品详情

品牌	CREWEAL	型号	SWS220V/1200W-3
工作电压	110-220（V）	负载功率	1200W
输出形式	两进两出	感应范围	8（m）
延时关闭时间	根据客户要求	适用范围	走廊，楼梯口，卫生间
感应原理	人体红外线		

红外自动感应控制器

sws220/1200-3

1 概述

该感应器是一种智能感应控制器。它采用红外线感应控制技术，通过探测人体的运动和环境的照度来控制灯的开关，同时，它提供了简单的人工控制模式，可以方便地对启动环境照度限值和持续点燃的时间以及感应距离进行预置。只有环境照度低于设定的限值，并且探测到人体活动时，感应器才能启动。人离开感应区后，到设定时间自动关闭，保证人来灯亮、人走灯熄，从而可最大限度地实现节电节能的效果。该感应控制器可以带普通的白炽灯和普通节能灯，适用于卫生间、厨房、阳台、走廊、楼梯、储物室、仓库、车库等不需要长时间照明的室内场所，也可用作家庭居室防盗的灯光报警产品。

2 主要特点

结构新颖，外型美观。

普通白炽灯和普通节能灯均适用

节能效果好。

智能人体感应控制。

智能照度检测控制。

启动环境照度限值可调节

持续点燃时间可调节。

感应距离可调节。

寿命长。

可靠性高。

3 性能指标

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
额定输入电压	110	220	240	v
输入电压频率	50	-	60	hz
额定输入功率			1200	w
感应距离	6	8	10	m
感应角度	-	120	-	°
照度限值调节范围	10	-	500	lux
时间调节范围	10〞	-	3〞	-

距离调节范围			10	m
待机功耗		0.1		w
寿命	100000	-	-	次
环境温度	-20		60	℃
环境相对湿度	20		80	%

感应持续时间可根据客户要求调整