

FS500L全自动电容电感测试仪

产品名称	FS500L全自动电容电感测试仪
公司名称	武汉世纪华胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世纪华胜 型号:FS500L
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心 科技园文华楼305
联系电话	027-59234859 13720364945

产品详情

概述

在电力系统电压管理、线损管理和提高系统稳定运行的措施中经常使用电力电容、电感进行串联或并联补偿，因此安装和检修中测量电容电感的大小是规程规定的试验项目。华胜FS500L全自动电容电感测试仪，针对现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的，它着重解决了以下问题：现场测量单个电容器需拆除连接线，不仅工作量大而且易损坏电容器。电容表输出电压低而导致故障检出率低。测量电抗器的电感。华胜FS500L具有接线简单、测量准确、故障检出率高等特点。此外，其电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用，具有一机多能的功效。

FS500L全自动电容电感测试仪主要功能和特点

量程自动转换，测试电容或电感量； 储存2000个测试数据；
大屏幕液晶（320×240 LCD）显示，汉字菜单操作提示；
实现波形和测量处理数据同屏显示，使测试过程更直观； 具有设置、校正和调试功能。

FS500L全自动电容电感测试仪技术参数 电容量量程：0.2 μ F ~ 2,000 μ F；
容量范围：5 ~ 20,000 kvar；

测量精度：±1.5%；

分辨率：±1.0%rdg； 电感量程：1mH ~ 9.99H； 测量精度：±1.5%；

显示方式：大屏幕液晶示屏全汉字输出，TP μ p-40面板式热敏打印机；
外形 / 重量：370 × 370 × 220 mm / 8 kg；
工作条件：环境温度：0 ~ +40 ；相对湿度： 90%；
工作电源：AC 220V \pm 10%，50Hz；输出电压：AC 26V/500VA，50Hz。

产品别称

“全自动电容电感测试仪”别称：电力电感电容测试仪。