

10路单投币充电站产品介绍

产品名称	10路单投币充电站产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

10路单投币充电站(标准版)

10路单投币充电站(标准版)产品介绍

- 1.自助式电动车充电站，由一台主机外加十个插座构成，主机内装有空气开关，具有真识别功能。出厂设置只识别一元硬币。
- 2.产品有单投币、单刷卡及投币刷卡两用三种类型供用户选择。刷卡可实现单次消费最小金额0.05元。充电时间从10分钟到990分钟自由调整。
- 3.充电站有十路供电插座，每路插座都有其独立的显示窗口与控制按键相对应。用户在投币（或刷卡）后，按下任何一个控制按键，主机就会给对应的插座供电，供电时间会显示在对应的显示屏上。倒计时结束，该路自动断电。主机输出的电源是市电220V。

10路单投币充电站(标准版)安装说明

- 1、选择好防雨的安装地点，根据主机箱背面固定孔尺寸，用四个8×40膨胀螺丝固定箱体。如安装在室外，应做好防雨措施。
- 2、主机安装高度为箱底部距离地面1.5米左右，输出插座距离地面0.6米左右，每两个插座之间的距离保持0.8米左右为宜。
- 3、主板引出线具体接线说明

主板右侧有12个接线端子，从下往上依次接线如下：

端口L接电源火线

端口N接电源零线

端口0接0号插座控制火线 端口1接1号插座控制火线

端口2接2号插座控制火线 端口3接3号插座控制火线

端口4接4号插座控制火线 端口5接5号插座控制火线

端口6接6号插座控制火线 端口7接7号插座控制火线

端口8接8号插座控制火线 端口9接9号插座控制火线

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl