

# 山东日置MR8875-30

产品名称	山东日置MR8875-30
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:日置 型号:MR8875-30 质保:1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

## 产品详情

### 日置MR8875-30瞬态波形电压存储记录仪

用于检测实际电压和温度等物理量，主要用于汽车开时的CAN信号等数据测量，产品设计小巧，一手拿着就可以使用，数据测量结束后可以存放到SD卡中，方便对比

，采用触摸屏设计，机身也能过加固处理，使用更放心，需要提醒广大顾客的是，购买产品的时候，要注意光去买这个产品的标配（说明书×1，操作指南×1，AC适配器Z1002×1，保护膜×1，USB连接线×1，挂绳×1，应用软件光盘(波形观察Wv/通讯指令表，CAN Editor×1)，光这些东西是不能正常作业使用的，需要配备配件等产品，相关配件可以参考我们技术文章部分；

#### 一、产品主图：

#### 三、基本参数 输入单元数 4个 通道数

最大16模拟通道(使用MR8902时最大60通道)+标准8个逻辑通道+2个脉冲通道：对于模拟单元，通道间相互绝缘且与MR8875-30的GND独立。对于CAN单元接口或标配逻辑端口或标配脉冲端口，所有通道有共同点GND。测量量程(满量程20div)

5mV~10V/div, 11量程, 分辨率:测量量程的1/1250(使用MR8901时) 最大额定电压 端口间:150V DC 接地端口间:100V AC, DC(使用MR8901时) 频率特征 DC~100kHz(-3dB, 使用MR8901时) 时间轴

200μs~5min/div, 21量程, 采样周期:量程的1/100, 外部采样 最大采样率 [使用MR8901时]

500kS/秒(2μs周期, 全通道同时) [使用MR8902时] 10msec(全通道在每个记录间隔被高速扫描) [使用

MR8903时] 200kS/秒(5μs周期, 全通道同时) 外部采样:200kS/秒(5μs周期) 测量功能

高速功能(高速记录) 内存容量 总共32MW(不可增加, 输入单元每8MW/单元) :1W=2B, 32MW=64MB

:输入单元内, 可根据通道数分配使用量 外部存储 SD存储卡×1, USB2.0×1 显示 8.4型 SVGA-TFT

彩色液晶(800×600点) 通讯接口 LAN:100BASE-TX(对应DHCP,DNS,FTP服务器/客户端, WEB服务器, E-mail发送, 指令控制)

USB：标配USB2.0，系列迷你B插座×1(根据通讯指令设置和测量，将SD存储卡内的文件传输至PC) 电源  
1) AC适配器 Z1002：100～240V AC(50/60Hz)，56VA 2) 电池组Z1003：7.2V DC, 36VA, 持续使用时间：背光ON约1小时(AC适配器并用时，以AC适配器优先)，装在MR8875-30里充电时间为：3小时 3)  
外部DC电源：10～28V DC, 56VA(连接线为特别订制产品) 尺寸，重量  
298mmW×224mmH×84mmD，2.4kg(含输入单元和电池组Z1003)  
参考数据：3.47kg/122.4oz(含MR8901单元×4和电池组Z1003) 附件 说明书×1，操作指南×1，AC适配器Z1002×1，保护膜×1，USB连接线×1，挂绳×1，应用软件光盘(波形观察Ww/通讯指令表，CAN Editor×1)

#### 四、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

北京 日置MR8875-30瞬态波形电压存储记录仪

北京 日置MR8875-30瞬态波形电压存储记录仪

北京 日置MR8875-30瞬态波形电压存储记录仪

北京 日置MR8875-30瞬态波形电压存储记录仪