山东 日置IM3533变压器LCR测试仪

产品名称	山东 日置IM3533变压器LCR测试仪
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	35850.00/台
规格参数	品牌: 型号:IM3533 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东 日置IM3533变压器LCR测试仪

LCR测试仪厂家

日置LCR测试仪产品说明书

一、产品功能介绍：

IM3533使用在变压器生产及研发的过程中，产品测试速度双以前快10倍，工作精度±0.05%，内置低阻抗精度模式，可以有效测量低感应或者铝电解电容等有效串联电阻，设备设置专用模式，用于测量测量变压器线圈比率，互感系数和温度补偿DCR。

友情提醒：

本产品不标配测量探头和测试夹具。请结合应用单独选择和购买合适的测量探头和测试夹具。所有探头均带有一个1.5D-2V的同轴电缆。RS-232C接口连接：交互连接可使用交叉电缆。您可使用RS-232C电缆9637，不需要硬件控制器。

二、产品图示：

三、性能参数：

	IM3533	
测量模式	LCR，变压器测试(N,M,△L)， 连续测试(LCR模式)	LCR，变压 分析仪(扫
测量参数	Z, Y, θ , Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D	
测量量程	100mΩ～100MΩ,10个量程(所有参数根据Z定义)	
可显示量程	Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [单位] ～9.999999G [(0.000 ° to 999.999 °), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 999	
基本精度	Z : ±0.05%rdg. θ : ±0.03 °	
测量频率	1mHz ～200kHz (1mHz ～10Hz步进)	
测量信号电平	**[输出阻抗]** V模式，CV模式：5mV～5Vrms,1mVrms CC模式：10 **[低阻抗高精度模式]** V模式，CV模式：5mV～2.5Vrms,1mVrms C	
输出阻抗	正常模式：100Ω,低阻抗高精度模式：25Ω	
显示	5.7英寸触摸屏，彩色TFT，显示可设置ON/OFF	
测量时间	2ms(1kHz,FAST,显示OFF，代表值)	
功能	DC偏置测量，DC电阻温度补偿 (转换参考温度显示),比较器，BIN测量(分类功能),节点负载/补偿	
接口	EXT I/O(处理器)，USB通信(高速)，USB存储 选件：RS-232C,GP	
电源	100～240V AC，50/60Hz，最大50VA	
尺寸及重量	330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg	

附件	电源线×1，操作手册×1，CD-R(包括PC指令和样本软件)×1

四、包装及售后服务 ：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

山东 日置IM3533变压器LCR测试仪

山东 日置IM3533变压器LCR测试仪

山东 日置IM3533变压器LCR测试仪

山东 日置IM3533变压器LCR测试仪