KAZ-6512_摩托_cocoresearch

产品名称	KAZ-6512_摩托_cocoresearch
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	28500.00/件
规格参数	品牌:cocoresearch 型号:KAZ-6512 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

KAZ-6512_摩托_cocoresearch

一、产品功能：

0～10V、4～20mAなどのアナログ入力信号をその電圧に比例した周波数のパルス列に変換する工業用V/Fコンバータです。出力フルスケールは、0.006Hz～100kHzの範囲で任意の周波数に設定が可能です。

二、产品特点：

■输出频率0.006 hz ~ 100千赫 输出频率为0 . 006 hz ~ 100千赫范围内设定。 ■可改变比例尺满负荷输出 内部转换开关及vr,输出满负荷的改变是可以的。 ■开放式コレクタ输出,电压输出的切换,可以驱动传递在一台计算机上,输出有电压コレクタ公开赛的切换输出。 外部电源,使驱动传递 也是可以的。 ■约50%的デューティ的方形波输出 输出波形是任何一个频带中50%的デューティ的方形波和简单说,後处理更容易。 ■嵌入的3个方向定位型 3个方向安装型,嵌入更容易。 ■led的动作可以检查 led、电源输出脉冲确认而确认led进行检查工作。

三、基本参数：

称	V/Fコンバータ
型式	KAZ-6512

主な仕様

	※＊ KAZ-6512-15V：1～5V／4～20mA ※＊ ※上記3種類の仕様はご注文時に指定 ＊電圧／電流切替は、INPUT＋端子とR端子をショートすることにより切替可能
入力仕様	KAZ-6512-10V：0～10V／KAZ-6512-05V：0～5V／0～20mA
入力バイアス・ゼロ調整	ZERO VRによる
出力フルスケール調整範囲	0.006Hz～100kHz フルスケール
V/F変換方式	電荷平衡式
出力波形	約50％デューティ方形波
アイソレーション	内部フォトカプラにより入出力間絶縁 電源～アナログ入力～周波数出力
絶縁耐圧	AC500V 1分間
変換精度	±0.5％フルスケール
変換リニアリティ	±0.3％フルスケール
変換時間	200μs＋1周期以内
使用温度範囲	0～50℃
保存温度範囲	-5～50℃
温度変動率	±0.05％/℃
湿度	85％RH以下（結露しないこと）
耐震動性	10～55Hz 片振幅0.35mm （X,Y,Z各方向 45分10サイクル）
耐衝撃性	15G （X,Y,Z 6方向 各3回）
外形寸法	104.2(W)×156.2(D)×44(H)mm 約580g
電源	AC100V±10％ 50／60Hz
消費電力	約4VA 最大

四、售后服务：

日本产地货源 公司经营 签订正规合同订货 品质保证 质保1年 1件起订 国内常规区域1件包邮（澳/台/海外除外） 受汇率影响 价格及其它以实际咨询为准！经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

KAZ-6512_摩托_cocoresearch

KAZ-6512_摩托_cocoresearch

KAZ-6512_摩托_cocoresearch

KAZ-6512_摩托_cocoresearch