北京插卡电表，北京智能后台远程插卡电表

产品名称	北京插卡电表，北京智能后台远程插卡电表
公司名称	北京富又力电力仪表有限公司
价格	50.00/块
规格参数	品牌:富又力 型号:DDSY1672
公司地址	北京市丰台区造甲街110号2号平房(新村企业集中办公区)
联系电话	010-56423393 15201137393

产品详情

北京插卡电表，北京智能后台远程插卡电表

北京电表报价北京插卡电表北京电表价格

【北京插卡电表】电子电压表的分类

IC卡电度表介绍：

1.为什么采用IC卡予收费电度表方案： 对旧式电磁电度表的改造有许多方案，归纳起来一种是数据采集方式；另一种是数据卡（IC卡或磁卡）方式。数据采

集方式是用无线或有线将电度表中的用电量传送到电业局；这种系统造价很高,一些发达国家一般采用这种方式。数据卡方式是用卡作为数据传递的媒体, 这种方式较适合我国的情况。其中IC

卡（电卡）与磁卡相比大小一样, 但记录数据的媒体不同。磁卡上有一磁带,
它记录数据的方式如同磁带录音机,
数据的记录及读出全要磁头移动。IC卡是将集成电路（存储器）封装在塑料

基片中,数据的记录、读出由CPU芯片完成。IC卡的优点是（1）信息量大、可加密,可靠性高；（2）信息保存时间长、不易破坏（磁卡在外磁场下可消磁）；（3）可以重复使用；（4）成本

低。

【北京插卡电表】电能计量单位 2.卡式电度表收费系统： 微机管理系统 售卡机 IC卡 卡式电度表 微机及写卡机由售电单位（电业局）管理，用户持卡首先到售电单位用现金购买自己所需的电

量（度数），回家后将卡插入电表的卡座中（CPU芯片），这时用户可以用电，当用户电表中记录的电量还剩下10度时，便向用户发出一次警告（如断电一次），提醒用户重新购买电量。如果

电表剩余电量到零时，仍不补充新电量，则电表中的继电器断路，停止供电。

3.电表的技术指标：（符合IEC1036及JB/T8382-1996标准） （1）技术指标： a.电流量程

【北京插卡电表】电子电压表的分类

：5（20）A,5（40）A b.电表常数：1600 imp/kW,h c.启动电流：0.4%IB d.功 率：小于2W e.IC卡：加密，可重复使用 f.其他功能：

4位数字显示，报警功能

，数据会写，双向计数。 g.使用环境：-20℃～45℃ h.体 积：154mm×110mm×63mm i.重量：0.7Kg 4.主要结构及工作原理： 电能表外壳采用阻燃ABS塑料

，接线端子采用酚醛树脂制成，所有元件都安装在PCB板上，4位LED显示。 电表由两个主要功能块组成：一是电能计量部分，一是微处理器部分。电能计量部分使用单相电能检测专用

集成电路，该电路产生与用电成正比例关系的脉冲序列，然后送至微处理器管理系统；电卡上的电量数据通过电卡直接送至微处理器管理系统，最后由CPU运算后，提供显示、报警继电器。状

态信号。

【北京插卡电表】电子电压表的分类

5.主要功能： （1）电能卡 电能卡采用单一电源EEPROM技术，一表一卡制，用户相互之间不通用，数据回写多重加密，IC卡可重复使用。 （2）电量显示

电表采用4位LED显示，最大显示9999KWh，用电时倒计数，显示方式：
上电时显示F1—F6,平时每30秒显示F1—F3一次 F1 ----- 本次读卡电量（最大为9999度） F2

----- 剩余电量（最大为9999度） F3 ----- 累计电量（最大为9999度） F4 -----
负荷设定（最大为99.99千瓦） F5 ----- 报警电量（最小为1度，最大为99度） F6

---- 最大负荷（最大为9999千瓦） （3）数据保护
数据保护采用全固态集成电路技术，无需电池，断电后数据可保存十年以上。 （4）报警
用户用电时，电能表中

电量递减计数，当表中剩余电量等于报警电量时（报警电量可根据各电业局不同情况在0～99度中预置），跳闸断电一次，用户需插入电能卡，就可恢复供电。 （5）断电 当电

能表中剩余电量为零时，电能表自动拉闸，中断供电，直到插入电量有效电能卡。

北京插卡电表，北京智能后台远程插卡电表