

# 矿用隔爆型接线盒 315A3通高压接线盒

产品名称	矿用隔爆型接线盒 315A3通高压接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:LBG1-315/10(6)-3G 净重:65
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

供应BHG1-315/10(6)-3G矿用隔爆型高压电缆接线盒

### 一.用途：

矿用隔爆型高压电缆接线盒(以下简称接线盒)，适用于爆炸性气体(甲烷)和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至610千伏，电流至400 315 200安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。

### 二.结构简介

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。

### 三.技术数据：

BHG1矿用隔爆型高压电缆接线盒

1矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/10KV-2T (含200/315A)

2 矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/10KV-3T (含200/315A)

3矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/6KV-2T (含200/315A)

4 矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/6KV-3T (含200/315A)

四、使用 1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。

2、接线盒应垂直悬挂在巷道的上部或固定在专用支架上。

- 3、两侧引入端的电缆要有适量的弛度，不得使电缆头承力。
- 4、电缆两侧进入箱体后，需用托板将其端部的应力锥固定。
- 5、电缆两端裸露30mm芯线用特制压紧螺母将其与接线端子压紧（用专用扳手操作），保证可靠接触，不允许芯线松散。
- 6、接线盒各部紧固螺栓必须齐全，定期由专人检查，如有问题必须及时处理。
- 7、接线盒的检修和迁移都不得在带电情况下进行，必须在断电源后，按《煤矿保安规程》要求，用可靠手段放电后，才可打开盖子。
- 8、接线盒在使用时必须可靠接地。
- 9、在预制电缆终端之前须先将压紧法兰、密封圈、挡圈和联通节套入电缆，按高压电缆的终端制作工艺处理好电缆终端。
- 10、在没有控制线引入时，将两端的监视屏蔽线分别编在一起，通过辅助端子联接起来。分别将两端的接地线编在一起，接到各自的内接地装置上。

产品销售区域附盖河南、山东、山西、陕西、四川、贵州、云南、甘肃、内蒙、黑龙江、湖北、湖南、江西、河北、辽宁、江苏、宁夏、重庆、太原，西安，鄂尔多斯、曲靖、贵阳、晋城、洛阳、郑州、丹东、乌鲁木齐等省市。