

## 矿用隔爆型接线盒 20A6通低压接线盒

产品名称	矿用隔爆型接线盒 20A6通低压接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:荣通 型号:BHC2-20/127-6T 净重:6
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

型号 BHD2-20/127-6T

### 使用环境：

本系列矿用隔爆型低压电缆接线盒适用于含有爆炸性危险气体（甲烷类）和煤尘的井矿中，供交流50HZ、127V（20A）、380V（25A）、660V（40-400A）、1140V（200-400A）的供电系统中，共信号、照明、动力设备等作电缆连接和分支之用。

## BHD2-20/127-6T矿用隔爆型低压接线盒

型号规格 额定电压(V) 额定电流(A) 通数(个) 最大电缆外径 外形尺寸mm

BHD2-20/-6T 127 20 6 12mm 320 × 200 × 100

BHD2系列矿用隔爆型低压电缆接线盒属多引入装置通数的铸铁件产品，满足煤矿井下对产品品种的选择，使用安全可靠、方便、强度高、绝缘性能好，体积小，重量轻等特点。

## 荣通防爆接线盒技术特征

1、接线盒分别能承受2500V，3000V，4200V，施加1min工频耐压，无击穿和闪络现象。

2、接线盒的绝缘电阻，分别不低于1.5欧姆，2.0欧姆，2.5欧姆，。

## 4、产品结构及外型尺寸

4.1本系列产品由隔爆外壳（壳体、盖）绝缘接线座、电缆引入装置及内外接地装置等组成。

## 5、荣通防爆接线盒使用方法

6.1本产品适用于工作电压380，660，1140V电路中，电压频率：50HZ最大电流不大于25A，40A，100A，200A，400A。

7.2装拆电缆时，必须先切断电源，然后打开顶盖，引入装置的电缆应按照表1的要求，所如采用其它规格的电缆，请配相应内径的密封圈，导线在与接线柱连接时，须注意保持电气间隙，当只用一个引入装置时，另一个必须用金属堵板堵住。

8.3盖体装配好后，必须拧紧定位螺钉，拆卸时，必须先松开定位螺钉。

## 9、荣通防爆接线盒故障分析与处理

在确何接线正确的情况下，发生故障请按下表进行分析与处理。

### 荣通防爆接线盒注意事项

使用时应按照煤矿安全规程要求使用。

盒盖上的产品编号标志不得损坏，以确保售后服务。

### 荣通防爆接线盒安全警示

严禁在井下对本产品进行维修，不能随意改变其结构及零部件

缺少零件的产品严禁下井使用。

严禁带电打开顶盖，切记！！！！

严禁故意敲打接线盒外壳

BHD2系列矿用隔爆型低压电缆接线盒使用环境：

- 1、海拔高度：< 2000m；
- 2、环境温度：- 5 ~ 40 ；
- 3、空气相对湿度： 95% ( +25 ) ；
- 4、大气压力：86kPa ~ 106 kPa；
- 5、在有爆炸性气体（甲烷）混合物的矿井中；

- 6、在无显著摇动和冲击振动的地方；
- 7、在无破坏金属绝缘的气体和蒸气的环境中；
- 8、在无滴水及其它液体浸入的地方；
- 9、安装类别： 级；
- 10、污染等级:3级。