

MF30型电动送风式半面罩防尘口

产品名称	MF30型电动送风式半面罩防尘口
公司名称	山西新华防护器材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:防尘口罩 型号:MF30 适用范围:有毒环境呼吸困难
公司地址	太原市尖草坪区新兰路71号
联系电话	0351-2877747 13834524654

产品详情

类型	防尘口罩	型号	MF30
适用范围	有毒环境呼吸困难	材质	硅胶、天然橡胶
执行标准	GB2890-95	呼吸阀装置	是

1用途和特点

“新华牌”电动送风式半面罩防尘口罩，适用于浮游微细粉尘作业防护、石材切割、雕刻粉碎研磨、石棉石灰粉尘、玻璃纤维粉尘作业。

本产品罩体由硅橡胶制成，质感柔软，安全舒适。并与滤尘盒、呼气阀和系带等组成一体，系带可按需要自行调节松紧。

2使用和维护

2.1使用前应先检查滤盒及面体各部件是否有裂缝破损，如有漏气或破损应及时更换。

2.2佩戴时，调好松紧带长度，口罩必须保持端正，对准面部，包住口鼻，鼻梁两侧不应有空隙。

2.3扣上颈部松紧带勾环，要调整到面罩不松动，不挤压脸鼻，不漏气。

2.4吸气密合度测试，不使风扇马达转动，以手掌捂住进气口，无法吸入空气时，方可确认佩戴正确。

2.5更换滤材：滤尘片使用中破损或滤尘片上粉尘较多阻力变大时，应进行更换，每个产品配有10个滤片备用。

2.5.1更换方法：打开盒盖，取出盒体内支架、旧滤片及盒盖内滤片，将备用的滤片平整地按原位置放在盒体底部一片，重新放入支架，盒盖内也放入一片滤片；装支架时，电源连接线应放在支架的凹槽内，装盒盖时，盒体与盒盖槽应对齐。

2.6电池的充电：充电器附有指示灯，电池置于滤尘盒中，可与外置线路连接。充电时，将充电器插头一端插入电源，另一端插入滤尘盒充电接口，且必须打开滤盒电源开关，通电后指示灯变亮，亮红灯时表示开始充电，亮绿灯时表示已充好电。当电池连续1个月不使用时，应进行放电、充电保护。

3注意事项

3.1滤盒安装时，固定盖沿顺时针方向拧上。

3.2本电池盒适用2a规格镍氢电池。

3.3本产品不适用于空气中氧含量低于18%（体积计）的场所。

3.4本产品不适用于有毒气体作业、生化战争、火场逃生。

3.5配合全身防护衣帽、头套、手套、安全鞋等防护装备，始能有较佳防护效果。

4保养

4.1产品应贮存在清洁干燥、通风、温度适宜的地方，不得接触有机溶剂。

4.2贮存期：3年。

电池：电压dc1.2v，电流800ma；

充电器：电压dc5.2v，电流320ma，充电方法按2.6条要求。

适用温度5 ~ 40 。