

远景跑偏传感器 HFKPT1跑偏传感器

产品名称	远景跑偏传感器 HFKPT1跑偏传感器
公司名称	济宁远景机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济宁远景 型号:HFKPT1
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座十五层02号房
联系电话	0537-3366918 15166786611

产品详情

HFKPT1-15-45 两极跑偏开关

基本参数 产品类型：跑偏开关系列 产品名称：两级跑偏开关 产品型号：HFKPT1-15-45
动作模式：自动复位

详细参数 环境温度：-30 ~+60 相对湿度：不大于85% 触点数量：1常开1常闭 触点容量：24~380V
AC/DC 电流：1:5A 作用力：20~60N 重量：1.75KG 可靠性：106次 防护等级：IP65
动作角度：12° -30° 极限角度：70°

HFKPT1-15-45 两极跑偏开关

两级跑偏开关主要用于输送机胶带跑偏检测，防止胶带跑偏而造成物料溢出等故障。本机广泛应用于矿山、电力及化工等行业的运输系统中。

工作原理 当运行中的胶带发生跑偏时，胶带边缘带动立棍旋转并挤压立棍使之倾斜。若立棍倾斜大于一级动作角度时，开关便发出一组信号用于警告，若立棍倾斜大于二级动作角度时开关便发出另一组信号用于停机。胶带机恢复正常运行后，立棍自动复位。开关接线两级跑偏开关内部有2个微动开关K1；K2，可根据实际需要连接成常开或常闭合。

- 1) 开关平衡地安装在机架固定支架上，然后焊接在胶带机架上。
- 2) 将立棍轴线与胶带片面相垂直，立棍与胶带边缘距离为50mm-100mm
- 3) 胶带位于立棍下端1/3处。
- 4) 每50M胶带至少需要安装一对跑偏开关。