

## anmtakeATA10010可编程变频电源

产品名称	anmtakeATA10010可编程变频电源
公司名称	深圳市安姆泰克电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:anmtake/安姆泰克 型号:ATA10010 参数: 型号Model 10010 功率Wattage 10KVA 制作方式Working SPWM
公司地址	深圳市宝安区石岩街道料坑新村民生四路伟信达 工业园7楼
联系电话	0755-29307485 18922832039

## 产品详情

深圳市安姆泰克电子有限公司坐落於深圳經濟特區，致力於電源行業多年，為眾多國家科研單位、軍工組織、電子、電力、家電等行業提供優質的產品測試支撐，是一家集研發、生產、銷售、售後服務於一體的高新技術生產型企業。

型号model	10010
功率wattage	10kva
制作方式working	spwm

输入input	相数phase	1 2w
	电压voltage	220v ± 10%
	频率frequency	47hz - 63hz
输出output	相数phase	1 2w
	电压voltage	0-300v(0-600v选配)
	频率frequency	45-200hz(40-500hz需订制) , 0.01step
最大电流	0-150v	84a
max current	151-300v	42a

显示led display		五位显示：电压vrms、电流arms、频率fre、功率wattage、
波形失真t.h.d		2%(纯阻性负载)
电源稳压率line regulation		0.10%
负载稳压率load regulation		1%
设定值set value		
电压voltage	范围range	0-300v(0-600v选配)
	解析度resolution	0.01v

	精准度accuracy	1%fs
频率frequency	范围range	45-200hz(40-500hz选配)
	解析度resolution	0.01hz
	精准度accuracy	0.01%
测量值 measured value		
电压voltage		0.5%fs+5dgt
电流current		0.5%fs+5dgt
功率wattage		0.5%fs+5dgt

频率frequency	0.01%fs+5dgt
存储组数memory	m1、 m2、 m3
通讯接口 interface	rs232\rs485(选配)
快捷键shortcut keys	110v 220v 50hz 60hz
飞梭旋钮knob	0-360度旋转 电压、 频率调节 最小步距0.01
限流设定i-lim- set	0-max current
保护protection	过流over current 过温 over temp 过载 over load 短路 sho

重量(kg)	80
体积w × h × d(mm)	430*765*560
运行环境environment	0-40 20-80%rh
备注remarks	以上型号为我司常规型号，其余电压电流等级可参考用户实际