

## anmtakeATA10015可编程变频电源

产品名称	anmtakeATA10015可编程变频电源
公司名称	深圳市安姆泰克电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:anmtake/安姆泰克 型号:ATA10015 参数: 型号Model 10015 功率Wattage 15KVA 制作方式Working SPWM
公司地址	深圳市宝安区石岩街道料坑新村民生四路伟信达 工业园7楼
联系电话	0755-29307485 18922832039

## 产品详情

型号model	10015	
功率wattage	15kva	
制作方式working	spwm	
输入input	相数phase	3 4w

	电压voltage	380v ± 10%
	频率frequency	47hz - 63hz
输出output	相数phase	1 2w
	电压voltage	0-300v(0-600v选配)
	频率frequency	45-200hz(40-500hz需订制) , 0.01step
最大电流	0-150v	125a
max current	151-300v	62.5a

显示led display		五位显示：电压vrms、电流arms、频率fre、功率wattage、功
波形失真t.h.d		2%(纯阻性负载)
电源稳压率line regulation		0.10%
负载稳压率load regulation		1%
设定值set value		
电压voltage	范围range	0-300v(0-600v选配)
	解析度resolution	0.01v

	精准度accuracy	1%fs
频率frequency	范围range	45-200hz(40-500hz选配)
	解析度resolution	0.01hz
	精准度accuracy	0.01%
测量值 measured value		
电压voltage		0.5%fs+5dgt
电流current		0.5%fs+5dgt
功率wattage		0.5%fs+5dgt

频率frequency	0.01%fs+5dgt
存储组数memory	m1、 m2、 m3
通讯接口 interface	rs232\rs485(选配)
快捷键shortcut keys	110v 220v 50hz 60hz
飞梭旋钮knob	0-360度旋转 电压、频率调节 最小步距0.01
限流设定i-lim- set	0-max current
保护protection	过流over current 过温 over temp 过载 over load 短路 short
重量(kg)	120

体积w × h × d(mm)	430*765*560
运行环境environment	0-40 20-80%rh
备注remarks	以上型号为我司常规型号，其余电压电流等级可参考用户实际

深圳市安姆泰克电子有限公司（anmtake）位于广东深圳市宝安区石岩街道料坑新村民生四路伟信达工业园

简称"anmtake"专注于；ata10000系列可编程变频电源、ata10000t系列三相可编程变频电源、ata20000系列线性可编程变频电源、ata30000系列普通变频电源、ata30000t系列三相普通变频电源、atd50000系列直流稳压电源、atd60000系列可编程直流稳压电源、atc70000系列交流恒流源、atl80000系列交直流测试负载、ata90000系列交流中频电源、光伏阵列模拟电源、电网模拟电源、孤岛测试负载、电动汽车充电电源模块、等产品的研发、生产、销售、服务为一体现代化高新技术型企业。

anmtake拥有专业的研发精英、熟练的生产师傅、精干的销售队伍个个在电源行业拼搏多年，积累了丰富的经验，在此期间创造出一个又一个奇迹。

anmtake公司秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，本公司所有产品都具有自主知识产权。

.....坚持不懈 .....勇于创新 .....追求卓越 .....快速发展

