

anmtakeATA10020可编程变频电源

产品名称	anmtakeATA10020可编程变频电源
公司名称	深圳市安姆泰克电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:anmtake/安姆泰克 型号:ATA10020 参数: 型号Model 10020 功率Wattage 20KVA 制作方式Working 输入I
公司地址	深圳市宝安区石岩街道料坑新村民生四路伟信达 工业园7楼
联系电话	0755-29307485 18922832039

产品详情

型号model	10020	
功率wattage	20kva	
制作方式working		
输入input	相数phase	3 4w

	电压voltage	380v ± 10%
	频率frequency	47hz - 63hz
输出output	相数phase	1 2w
	电压voltage	0-300v(0-600v选配)
	频率frequency	45-200hz(40-500hz需订制) , 0.01step
最大电流	0-150v	168a
max current	151-300v	84a

显示led display		五位显示：电压vrms、电流arms、频率fre、功率wattage、
波形失真t.h.d		2%(纯阻性负载)
电源稳压率line regulation		0.10%
负载稳压率load regulation		1%
设定值set value		
电压voltage	范围range	0-300v(0-600v选配)
	解析度resolution	0.01v

	精准度accuracy	1%fs
频率frequency	范围range	45-200hz(40-500hz选配)
	解析度resolution	0.01hz
	精准度accuracy	0.01%
测量值 measured value		
电压voltage		0.5%fs+5dgt
电流current		0.5%fs+5dgt
功率wattage		0.5%fs+5dgt

频率frequency	0.01%fs+5dgt
存储组数memory	m1、 m2、 m3
通讯接口 interface	
快捷键shortcut keys	
飞梭旋钮knob	rs232\rs485(选配)
限流设定i-lim- set	110v 220v 50hz 60hz
保护protection	过流over current 过温 over temp 过载 over load 短路 sho
重量(kg)	150

体积w × h × d(mm)	430*765*560
运行环境environment	0-40 20-80%rh
备注remarks	以上型号为我司常规型号，其余电压电流等级可参考用户实际