

## anmtakeATA10030可编程变频电源

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | anmtakeATA10030可编程变频电源  |
| 公司名称 | 深圳市安姆泰克电子有限公司   |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:anmtake/安姆泰克<br>型号:ATA10030<br>参数: 型号Model 10030 功率Wattage 30KVA<br>制作方式Working SPWM |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村民生四路伟信达<br>工业园7楼  |
| 联系电话 | 0755-29307485 18922832039   |

## 产品详情

|             |         |      |
|-------------|---------|------|
| 型号model     | 10030   |      |
| 功率wattage   | 30kva   |      |
| 制作方式working | spwm    |      |
| 输入input     | 相数phase | 3 4w |

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
|             | 电压voltage   | 380v ± 10%                       |
|             | 频率frequency | 47hz - 63hz                      |
| 输出output    | 相数phase     | 1 2w                             |
|             | 电压voltage   | 0-300v(0-600v选配)                 |
|             | 频率frequency | 45-200hz(40-500hz需订制) , 0.01step |
| 最大电流        | 0-150v      | 250a                             |
| max current | 151-300v    | 125a                             |

|                      |               |                                    |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
|                      |               |                                    |
| 显示led display        |               | 五位显示：电压vrms、电流arms、频率fre、功率wattage |
| 波形失真t.h.d            |               | 2%(纯阻性负载)                          |
| 电源稳压率line regulation |               | 0.10%                              |
| 负载稳压率load regulation |               | 1%                                 |
| 设定值set value         |               |                                    |
| 电压voltage            | 范围range       | 0-300v(0-600v选配)                   |
|                      | 解析度resolution | 0.01v                              |

|                    |               |                      |
|--------------------|---------------|----------------------|
|                    | 精准度accuracy   | 1%fs                 |
| 频率frequency        | 范围range       | 45-200hz(40-500hz选配) |
|                    | 解析度resolution | 0.01hz               |
|                    | 精准度accuracy   | 0.01%                |
| 测量值 measured value |               |                      |
| 电压voltage          |               | 0.5%fs+5dgt          |
| 电流current          |               | 0.5%fs+5dgt          |
| 功率wattage          |               | 0.5%fs+5dgt          |

|                  |  |
|------------------|--|
| 频率frequency      | 0.01%fs+5dgt                                   |
| 存储组数memory       | m1、 m2、 m3                                     |
| 通讯接口 interface   | rs232\rs485(选配)                                |
| 快捷键shortcut keys | 110v 220v 50hz 60hz                            |
| 飞梭旋钮knob         | 0-360度旋转 电压、频率调节 最小步距0.01                      |
| 限流设定i-lim- set   | 0-max current                                  |
| 保护protection     | 过流over current 过温 over temp 过载 over load 短路 sh |
|                  |  |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 重量(kg)          | 200                        |
| 体积w × h × d(mm) | 600*890*1018               |
| 运行环境environment | 0-40 20-80%rh              |
| 备注remarks       | 以上型号为我司常规型号，其余电压电流等级可参考用户实 |