

滤水器/全自动滤水器-重庆邦杰制造

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 滤水器/全自动滤水器-重庆邦杰制造 |
| 公司名称 | 重庆邦杰净油设备有限公司 |
| 价格 | 38500.00/套 |
| 规格参数 | 原理:重力沉降法 用途:水除杂质 样式:立式 |
| 公司地址 | 重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号 |
| 联系电话 | 86 023 65807217 13883968605 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------|--------|------------|
| 原理 | 重力沉降法 | 用途 | 水除杂质 |
| 样式 | 立式 | 性能 | 精密过滤、高效过滤 |
| 适用对象 | 水 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性 |
| 滤料类型 | 不锈钢 | 品牌 | 邦杰 |
| 型号 | LS-100 | 有效过滤面积 | 2 (m2) |
| 主体材质 | 不锈钢 | 适用范围 | 化工、水处理 |
| 产品类型 | 全新 | DN | 100 |
| 外形尺寸 | 1526*750*320 (mm) | 设备重量 | 600 (Kg) |

详细描述:

结构特点

ls系列全自动滤水器组成：

电动行星摆线针轮减速机、滤水器本体、电动排污球阀、差压控制器、plc控制器、电气柜。

滤水器本体组成：

过滤滤筒、排污转动机构、纳污系统、上下排污管、罐体、进出水管、底部放水管、罐体上部对开设置滤筒检修手孔。

ls全自动滤水器适用于：

含有大量漂浮物和沉积物的水质的自动过滤、清污和排污。

ls系列全自动滤水器功能：

1、自动过滤、清污、排污，且在清污、排污时不影响正常的供水量；电气控制采用plc自动控制，具有手动控制。

2、差压与排污阀过力矩等故障报警器，实现无人值班。

工作原理

ls型全自动滤水器

正常过滤昔，电动减速机不启动，排污阀关闭。

当达到清污状态时，下排污阀门开，减速机启动，带动滤水器内转动机构旋转，使每过滤网与转动机构下部排污口分别相通，上部被封闭，沉积于滤网内的部分悬浮物与沉积物借助滤水器内部分清洁水反冲，承下排污阀排出。

当上排污阀打开时，减速机不启动，漂浮于滤水器本体上部的漂浮物与悬浮物通过上排污阀排出。

主要技术参数

公称压力：1.0mpa；1.6mpa；2.5mpa

工作压力：0.25-1.0mpa；0.25-1.6mpa；0.25-2.5mpa

压力损失：0.01-0.03mpa

工作电源：380v.ac 50hz

过滤精度：awp-g1.5-6mm

差压设定范围：5min或根据式况要求

定时庙宇范围：0-72小时

| 技术规格表 | 参数型号 | 设计(m ³ /h) | 进出口径m | 进出口径m | 减速机 | | 减速输出 转速rpm | 排污阀功 率kw |
|-------|--------|-----------------------|-------|-------|------|---------|---------------|-------------|
| | | | | | 功率kw | 型号 | | |
| | ls-40 | 15 | 40 | 20 | 0.37 | xled-32 | 3 | 0.05 |
| | ls-50 | 22 | 50 | 20 | 0.37 | xled-32 | 3 | 0.05 |
| | ls-80 | 55 | 80 | 25 | 0.37 | xled-32 | 3 | 0.05 |
| | ls-100 | 86 | 100 | 40 | 0.37 | xled-32 | 3 | 0.05 |
| | ls-125 | 115 | 125 | 50 | 0.55 | xled-42 | 2 | 0.09 |
| | ls-150 | 193 | 150 | 65 | 0.55 | xled-42 | 2 | 0.09 |
| | ls-200 | 341 | 200 | 80 | 0.75 | xled-53 | 1.5 | 0.09 |
| | ls-250 | 532 | 250 | 80 | 0.75 | xled-53 | 1.5 | 0.09 |
| | ls-300 | 766 | 300 | 80 | 0.75 | xled-63 | 1.5 | 0.18 |
| | ls-350 | 1040 | 350 | 100 | 0.75 | xled-63 | 1.5 | 0.18 |
| | ls-400 | 1110 | 400 | 100 | 1.5 | xled-74 | 1.0 | 0.25 |
| | ls-500 | 2125 | 500 | 150 | 1.5 | xled-74 | 1.0 | 0.25 |
| | ls-600 | 3060 | 600 | 200 | 2.2 | xled-84 | 1.0 | 0.37 |