塑料1分32光分路器箱，32芯光分箱，厂家供

产品名称	塑料1分32光分路器箱，32芯光分箱，厂家供
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	58.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-S32GFX-1
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

产品详情

塑料1分32光分路器箱特点

1.本产品由阻燃PC工程塑料和聚碳酸脂材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“ 合金钢 ”美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力强，防护能力可达IP55级。

2.本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

3.塑料1分32光分路器箱采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能良好。

4.采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利于熔接配线工作。

5.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

塑料1分32光分路器箱使用方式

1.分线箱式使用：当不用分光方式工作时，采用24只SC型适配器作为连接器使用，输入输出光缆每边成端24个SC插头完成光路连通和分配工作。

2.光分路器箱使用方式一：当需要使用盒式光分路器时，可将

1分16或1分32的盒式光分路器置放于盒底的盘纤系统中央固定，即可作为光分路器箱使用。

3.光分路器箱使用方式二：当需要使用插片式光分路器时，可将1分8的插片式光分路器1个或2个插入翻板正面的卡盒中固定，即可作为光分路箱使用。

4.光分路器箱使用方式三：当同时需要使用盒式、插片式光分路器时，可将盒式光分路器置放在下层而将插片式光分路器置放于上层使用。

塑料1分32光分路器箱安装和使用

1.安装方法：，在指定位置打好墙孔，放入螺栓，从底盒正面用3个螺钉拧紧即可。

2.布放光缆：

a,尾纤与室外光缆开剥50mm左右后热熔接;

b,将热熔接后的热熔管放置在翻板反面熔接卡槽上；

c,将室外光缆钢芯线固定在盒底加强芯固定位上，将防水锁头锁紧;

d,将适配器放置在中间翻板适配器卡位上，尾纤熔接室外光缆后，插头卡在适配器内；

e,用户皮线光缆采用快速连接器连接时，拉出皮线光缆黑色进缆堵头，把皮线光缆穿入箱体，箱内皮线光缆预留一定的长度盘在盒底盘纤挂耳内，装上快速连接头即可。

f,，未布缆的进缆孔用光缆孔堵头封住，防止灰尘进入盒体。

慈溪市诚联电子有限公司 公司秉承“ 品誉第一，客户至上 ”的经营理念，以稳定的产品质量，良好的信誉，完善的售后服务体系为本，保证了产品的质量，交货日期及售后的持续跟进；并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209 工业标准，均按照通信行业标准进行生产。为客户提供最满意的产品和真诚的服务，诚意欢迎您的垂询和合作。诚联的所有家人们，为了工厂的振兴与繁荣，进一步满足用户的需求，全体员工团结奋进，不断完善管理，进一步提高产品质量，加强售后服务管理。诚联电子——一缕洒向通信领域的蓝色之光……