

自复式过欠压保护器PCMQG36-50A

产品名称	自复式过欠压保护器PCMQG36-50A
公司名称	浙江邦城电气科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:邦城电气 型号:PCMQG36-50A 额定电压:220V
公司地址	乐清市柳市镇东岸村
联系电话	0577-27816017 13758892269

产品详情

自复式过欠压保护器 单相2P 三相4P 厂家价格

自复式过欠压保护器 单相2P 三相4P 厂家价格

自复式过欠压保护器 单相2P 三相4P 厂家价格

概述

自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V，频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。

使用方法：单独使用，无需拼装在断路器上；功能=拼装上过欠压脱扣器的空开

电流规格：25A，32A，40A，50A,63A，使用时根据电路中的实际电流选择相对应的电流！

进出线方式：上进下出式，下进上出式

功能特点

使用须知：

- 1、单相线路发生过电压或欠电压时自动切断线路，单相线路电压恢复正常经延时1-2分钟后自动复位接通线路，无需人工合闸操作。
- 2、线路出现以秒计算的瞬态或暂态过电压状态时，保护器不产生动作。
- 3、线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时，保护器不接通线路。
- 4、线路故障电压为时，保护器自身不会被损坏。
- 5、保护器呈反时限动作特性，动作时间 1s。
- 6、电压保护范围：40A以下0~450V，50/60A：0~600V。
- 7、耐受冲击电压：4kV（符合 类电器的安全标准）。
- 8、保护器面板上有双色指示灯指示工作状态，绿色 指示线路电压正常，红色 - 指示线路正过电压或欠电压或延时。
- 9、外形模数化设计，导轨式安装。
- 10、所接导线规格：25平方毫米及以下绝缘导线。

技术参数：

- 1.工作电压：AC220V、频率50Hz

2.产品规格：20A、32A、40A、50A、63A

3.负载功率：4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA

4.过压动作切断值：AC270 ± 3V

5.过压恢复值：AC245 ± 3V

6.欠压动作切断值：AC170 ± 3V

7.欠压恢复值：AC185 ± 3V

8.断电后送电延时：40 ± 3秒

9.自身功耗：2W

10.电气机械寿命：10万次

外形尺寸

接线示意图