

(3) 支架成形必须在焊接前完成。

(4) 支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

(三) led安装方法

(1) 注意各类器件外线的排列，以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近，工作条件不要超过其规定的极限。

(2) 务必不要在引脚变形的情况下安装led。

(3) 当决定在孔中安装时，计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。

(4) 安装led时，建议用导套定位。

(5) 在焊接温度回到正常以前，必须避免使led受到任何的震动或外力。

(四) 清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

?????ta=25??

????	??	??	????	????	????(m
		?p(nm)	vf?v?	ir?ua?	
		if=20ma	if=20ma	vr=5v	if=20n
3yg2sc	????	568-570	2.0-2.4	?10	500-70

????

??? ???mm


pr

if

15

?

if



2
-2
-3