

# 西门子FDCI183中继模块

产品名称	西门子FDCI183中继模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:FDCI183 工作温度: - 10... +50 ° C
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 西门子FDCI183中继模块

#### 一、特点：

满足国家标准 GB16806-2006 “消防联动控制系统”；

1 路输入，用于连接非编址探测器

- 非编址感烟/感温探测器：32 个

- 线性光束感烟探测器：1 个

- 防爆型感烟/感温探测器：25 个

- 防爆型火焰探测器：5 个

通过安全隔离栅，可连接本质安全型防爆探测器；

LED 指示灯显示火警及故障；

外部供电 24VDC；

信号分析采用微处理器控制；

对地故障监视；

可直接安装在干燥环境，如保护盒内，可用于潮湿、肮脏环境；

地址自动设定，无需编码器设置或拨码开关；

采用环保安全材料，符合 RoHS 标准。

FD18-BUS 回路工作电压 12... 33 VDC

FD18-BUS 回路工作电流 静态电流：0.45 mA

报警电流：1.1 mA

## 二、技术指标：

### 扩展电源

输入参数：18... 32 VDC @ 0.15 A

终端元件：1.5KE20CA(EOL)或 EOL22(ex)

工作温度：-10... +50 °C

贮存温度：-30... +70 °C

相对湿度：95 %

通讯协议：FD18-BUS

负载因子：3

接线端子：0.2... 2.5 mm<sup>2</sup>

### 颜色

- 保护盒：纯白，RAL 9010

- 盒盖：透明材料

防护等级：EN60529 / IEC529

- 装在保护盒内：IP65

非编址探测器回路线阻抗：150 欧姆（双绞线）

## 三、准备工作：

安装过程取决于安装地点和安装方式。

注意：电压！

安装期间，不能通电。

1. 确定安装地点：

- 安装在控制器或开关柜外面：使用 FDCH221 保护盒。
- 安装在控制器或开关柜内部：直接表面安装

四、表面安装：

1. 将模块放置在平整表面。
2. 用两颗螺钉（M4）将其固定。安装孔距离： $118.0 \pm 1.0\text{mm}$ 。