

BFC8920内场粉尘防爆灯

产品名称	BFC8920内场粉尘防爆灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	防爆等级:Ex d IIB T6/T4 型号:BFC8920 防护等级:IP65
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

适用范围

BFC8920用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作固定应急照明。

性能特点

BFC8920隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

BFC8920采用高效MH气体放电灯作光源，光效高，平均使用寿命在10000小时以上。

BFC8920灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

BFC8920灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防喷水和雨淋，也可在户外长期使用。

BFC8920体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

使用:

BFC8920确定灯具和镇流器的安装位置，选择合适的安装方式，并准备好相应长度的专用三芯电缆线。

BFC8920用螺钉将灯具和镇流器安装固定后，再用M6内六角扳手将灯盖四周的螺钉旋松，掀开灯盖。

BFC8920用螺丝刀拧下灯泡底座固定螺钉，将准备好的三芯电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内进行接线；红色和蓝色线接到灯座上，黄色线接到地线上；接好线后，将灯泡底座上的螺钉拧紧固

定，把灯盖合上，再将灯盖四周的螺钉拧紧。

BFC8920将三芯电缆线的另一端通过镇流器输出端的引入装置，分别对应接到镇流器内接线柱所标示将拟连接电源的电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，接到输入接线端上，然后将镇流器的面盖合上并拧紧螺钉，再将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

警告：

BFC8920严禁带电打开灯具。

BFC8920非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。

注意：

必须使用本公司配备的专用镇流器。

安装和维护灯具时，必须先切断电源。

透明件中心温度较高，不要触摸。

更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器。

灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍，150W灯具启动电流为1.7A，35W灯具启动电流为0.4A。

技术参数：

防爆等级：Ex d IIB T6/T4

额定电压：220VAC

绝缘等级：I

光源类型：MH气体放电灯

额定功率：70/100/150w

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

外形尺寸：375 × 264 × 167mm

重量：3.5kg

品质保证：

感谢您查看BFC8920 内场粉尘防爆灯信息，欢迎与本公司真诚合作，公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行7年保用。在7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。