

E05G-12-150执行驱动器售后维修

产品名称	E05G-12-150执行驱动器售后维修
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	3.20/台
规格参数	品牌:PKE 型号:E05G-12-150 24V:24V
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

我公司是台湾飞管电子有限公司PKE纠偏器在大陆的总代理，专销售台湾飞管PKE纠偏系统：对边纠偏器/对边 & 对线纠偏以及标签电眼，并对台湾飞管公司在大陆使用的纠偏器进行售后服务。

台湾飞管PKE纠偏器物料的检测采用了红外线光电眼，其免除更换灯泡或灯管保养，性能稳定，使用寿命长。可在阳光等强光下正常工作，检测物料：透明物/不透明物/网状物，任何物料，感度，不感带，抵抗力都由系统自动设定完成。

定位精度高，0.05/0.10/0.15/0.20mm四段精度可调，必要时甚至可以达到0.01mm的精度。

执行机构采用24V & 12W直流马达，不同型号驱动器配合不同减速比的减速齿轮箱，带动前端高精度滚珠丝杆，输出推力和丝杆移动速度不同以适应各种机台要求。

PKE纠偏器故障的自检步骤

故障	原因与对策
不通电	没有连接电源线或保险丝断，请检查。
通电即熔断保险丝	控制器内部故障，请与我们联系送修。
EPC/LPC操作器错误灯闪亮	设定错误，请认真阅读操作手册，重新设定。
EPC/LPC操作器警报灯亮或者控制器内有警报声	<p>检查EPC电眼感应区是否长时间无物料，缺料报警。</p> <p>检查物料偏移量是否已经超过驱动器最大行程，而造成驱动器至极限位置。</p> <p>控制器内部故障，请与我们联系送修。</p>
通电后控制器立即报警或警报灯亮	<p>设定错误，请认真阅读操作手册，重新设定。必要时参阅操作电眼做内部平衡校正。</p>
通电后按键立即报警或警报灯亮	
LPC对线时抖动厉害（非正常抖动）	
EPC/LPC按操作器上的左右键驱动器不动作	<p>检查纠偏系统是否处于运转状态，本系统停机后才能手动操作。</p> <p>检查碳刷长度是否在0.5cm以上，否则需更换本公司专用碳刷。碳刷会损坏转子。</p> <p>检查物料活动台车有无卡死，先排除台车卡死。</p> <p>检查控制器与电眼/操作器/驱动器的连接线是否完好</p> <p>检查控制器内接线台P10 / P11是否随着按左右键有 ± 24V直流电压，若无---控制器内部故障，请与我们联系。</p> <p>打开驱动器马达后盖上的碳刷盖，检查碳刷接线是否随着按左右键有 ± 24V直流电压，若无---连接线有故障或接线式驱动器接线板需更换；若有---马达转子故障，需更换转子。</p>
驱动器运转时噪音大，驱动器内部异响	驱动器内部有滚珠心轴和很多钢珠/轴承/减速齿轮组，所以一定的声音是正常的，但如果声音过大或驱动器内部有异响时请停止使用，请与我们联系。