

S15-S电眼

产品名称	S15-S电眼
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	2.70/个
规格参数	品牌:PKE 型号:S15-S 传感器:传感器
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

PKE纠偏器故障的自检步骤

故障	原因与对策
不通电	没有连接电源线或保险丝断，请检查。
通电即熔断保险丝	控制器内部故障，请与我们联系送修。
EPC/LPC操作器错误灯闪亮	设定错误，请认真阅读操作手册，重新设定。
EPC/LPC操作器警报灯亮或者控制器内有警报声	检查EPC电眼感应区是否长时间无物料，缺料报警。 检查物料偏移量是否已经超过驱动器最大行程，而造成驱动至极限位置。
通电后控制器立即报警或警报灯亮	控制器内部故障，请与我们联系送修。
通电后按键立即报警或警报灯亮	控制器内部故障，请与我们联系送修。
LPC对线时抖动厉害（非正常抖动）	设定错误，请认真阅读操作手册，重新设定。必要时参阅操作电眼做内部平衡校正。
EPC/LPC按操作器上的左右键驱动器不动作	检查纠偏系统是否处于运转状态，本系统停机后才能手动操作。 检查碳刷长度是否在0.5cm以上，否则需更换本公司专用碳刷。碳刷会损坏转子。 检查物料活动台车有无卡死，先排除台车卡死。 检查控制器与电眼/操作器/驱动器的连接线是否完好

检查控制器内接线台P10 / P11是否随着按左右键有 $\pm 24V$ 直流电压，若无---控制器内部故障，请与我们联系。

打开驱动器马达后盖上的碳刷盖，检查碳刷接线是否随着按有 $\pm 24V$ 直流电压，若无---连接线有故障或接线式驱动器接线，需更换；若有---马达转子故障，需更换转子。

驱动器运转时噪音大，驱动器内部异响

驱动器内部有滚珠心轴和很多钢珠/轴承/减速齿轮组，所以有一定的声音是正常的，但如果声音过大或驱动器内部有异响时，请停止使用，请与我们联系。