

# 400Vp-p80mA高压放大器

产品名称	400Vp-p80mA高压放大器
公司名称	广州德肯电子股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PINTECH品致 型号:HA-400
公司地址	黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部 港一期四号楼A1栋10楼
联系电话	13825138576

## 产品详情

产品介绍 产品名称：HA-205(170Vp-p/450mA)超高速高压放大器 简略说明：  
输出直流电压（最大） $\pm 85V$  DC 详细说明：MODEL HA-205 输出直流电压(最大)  
 $\pm 85V$  DC 输出交流电压(最大) 170Vp-p 输出直流电流(最大)  $\pm 450mA$  DC  
输出交流电流(最大) 900mA p-p 输出功率(最大) 76 VA 频率响应(频宽) 3 MHz/100Vp-p  
爬升速率 2500V/us 输出阻抗 10 输出保护用电阻 500 /80watt  
安全使用负载值上限 190 /170Vp-p 输入波幅(电压值)上限 0~5Vp-p/20Vp-p  
AMPL(波幅放大倍数) 0~35 (10转旋钮) OFFSET(可调直流输出) 0 or  $\pm 80V$  (10转旋钮+开关)  
Monitor(衰减输出) 100:1 选购指南 MODEL HA-205 HA-400  
HA-405 HA-800 HA-805 输出直流电压(最大)  $\pm 85V$   $\pm 200V$   
 $\pm 200V$   $\pm 400V$   $\pm 400V$  输出交流电压(最大) 170Vp-p 400Vp-p 400Vp-p  
800Vp-p 800Vp-p 输出直流电流(最大)  $\pm 450mA$   $\pm 200mA$   $\pm 35mA$ ,  $\pm 100mA$  输出交流电流(最大) 900mA p-p  
160mA p-p 400mA p-p 70mA p-p 200mA p-p 输出功率(最大) 76VA 32 VA  
80 VA 28 VA 80 VA 频率响应(频宽) 3MHz/100Vp-p 600KHz/200Vp-p 1 MHz/200Vp-p  
200KHz/400Vp-p 300KHz/400Vp-p 爬升速率 2500V/us 300V/us 500V/us  
200V/us 300V/us 输出阻抗(Protection 开关 OFF) 10 50  
50 100 100 输出保护用电阻(Protection 开关 ON) 500 /80watt  
4K /40watt 2K /80watt 15K /40watt 7.5K /80watt 安全使用负载值上限 190 /170Vp-p  
2.5K /400Vp-p 1K /400Vp-p 11K /800Vp-p 4K /800Vp-p 输入波幅(电压值)上限  
0~20Vp-p 0~20Vp-p 0~20Vp-p 0~20Vp-p 0~20Vp-p AMPL(波幅放大倍数)  
0~35(10旋转钮) 0~90 0~90 0~180 0~180 OFFSET(可调直流输出)DC  
0 or  $\pm 80V$  0 or  $\pm 200V$  0 or  $\pm 200V$  0 or  $\pm 400V$  0 or  $\pm 400V$   
Monitor(衰减输出) 100:1 100:1 100:1 100:1 100:1  
输出保护装置 1.输出专用FUSE 2.Protection SW 保护电阻(开关) 3.微电脑控制过负载保护电路  
1.输出专用FUSE 2.Protection SW 保护电阻(开关) 1.输出专用FUSE 2.Protection SW 保护电阻(开关)  
3.微电脑控制过负载保护电路 1.输出专用FUSE 2.Protection SW 保护电阻(开关) 1.输出专用FUSE.  
2.Protection SW 保护电阻(开关) 3.微电脑控制过负载保护电路