

美国警惕眼Wi-Fi联网智能浪涌保护器

产品名称	美国警惕眼Wi-Fi联网智能浪涌保护器
公司名称	上海利骏电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Watchfuleye 型号:WTH-CS/Wi-Fi
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路168号21幢楼E区211室
联系电话	021-67657862 15921730157

产品详情

此GreenSPD App是用于警惕眼(Watchfuleye)Wi-Fi联网智能浪涌保护器系列 (以下简称：智能GreenSPD) 的Wi-Fi连接设置，当智能GreenSPD的Wi-Fi连接成功后，把智能GreenSPD的工作状态和Surge Count的数据定期发送到GreenSPD Cloud，浏览器远程访问<http://www.GreenSPD.com> 或 <http://cn.GreenSPD.com>，实时查看浪涌保护器的工作状态。

设置操作步骤：

- 1、运行App GreenSPD
- 2、在App界面输入Wi-Fi连接的密码
- 3、加载智能GreenSPD的电源，如果是Micro USB口取电的，请Micro USB接口连接到USB电源
- 4、智能GreenSPD面板上的绿色LED灯、橙色LED灯、红色LED灯常亮2秒种，绿色LED灯变为慢闪，如果智能GreenSPD与Wi-Fi路由器20秒还是不能成功连接，则出现绿色LED灯快速闪烁
- 5、在绿色LED灯快闪状态，长按“Reset”按钮5秒，变为橙色LED灯快速闪烁，然后放开按钮
- 6、点App界面的“打勾”按钮
- 7、需等待最长40秒的时间，此过程正在向智能GreenSPD写入Wi-Fi连接的用户名和密码
- 8、当智能GreenSPD绿色LED灯闪烁时，Wi-Fi密码设置完成，智能GreenSPD正在连接Wi-Fi路由器
- 9、绿色LED灯常亮，设备连接Wi-Fi路由器正常
- 10、橙色LED灯常亮，TCP/IP连接正常
- 11、红色LED灯常亮，浪涌保护器故障或浪涌次数增加，按“Reset”键清除告警，如果红色LED灯还是常亮，则说明浪涌保护器故障，需要更换浪涌保护器

智能GreenSPD指示灯含义：

- 一、红色LED灯
1、灭：浪涌保护器工作正常
2、常亮：浪涌保护器故障
- 二、绿色LED灯
1、灭：Wi-Fi无线路由器无连接
2、慢闪：Wi-Fi无线路由器连接中
3、常亮：Wi-Fi无线路由器连接正常
- 4、快闪：联网联不上，请检查Wi-Fi路由器是否正常，请用App重置Wi-Fi连接的用户名和密码
- 三、橙色LED灯
1、灭：TCP/IP无连接
2、常亮：TCP/IP连接正常
- 3、慢闪：TCP/IP发送数据状态（如果设置1分钟发送一次数据，则1分钟慢闪一次）
- 4、快闪：当常按复位按钮后，快闪，等待App重设Wi-Fi连接的用户名密码

LED灯状态备注：

灭：LED灯不亮 常亮：LED灯一直亮状态 慢闪：LED灯一秒闪和灭等同的时间交替，大概闪2次
快闪：LED灯一秒闪和灭等同的时间交替，大概闪5次

系统架构图：

登陆：<http://cn.greenspd.com> 演示用户名：2010Cafe 演示密码：watchfuleye

Wi-Fi联网设置：

Wi-Fi联网系列产品：

云服务远程管理介绍

(1)采用网页类型的WEB管理，网址：www.greenspd.com (中文登录网址：<http://cn.greenspd.com>)

(2)演示登录：用户名：2010cafe（或绑定的E-mail：service@greenspd.com）密码：watchfuleye

(3)登录后显示的监控页面 当设置了“绑定E-mail”时，可以用“绑定E-mail”作为用户名登录

(4) 展开浏览更多节点信息显示

(5) 浪涌保护器故障告警页面显示

页面中“告警灯”状态显示“异常”，文字红色则有邮件告警发送功能。如果设置了“绑定E-mail”或“分享给E-mail”，则发送告警E-mail到对应的邮箱。

(6) E-mail收到的告警