飞管电机-6801转子

产品名称	飞管电机-6801转子
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	3.80/件
规格参数	品牌:PKE 型号:飞管电机-6801转子 24V:24V
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

当马达运行5~6个月则需要进行大修保养:飞管电机-6801转子

拆掉马达两边的碳刷取出。

拆掉马达后盖四颗螺丝，并拿掉后盖，注意马达转子与626轴承之间的小铜环。

拿出马达转子，注意转子有齿轮的一端，轴承前有一个波浪垫圈，拆卸安装均须注意容易被马达里面的磁铁吸住。

用一小块细砂纸打磨转子的换向片（与碳刷接触的地方）直至换向片平滑光亮，用小刀剔出换向片缝隙之间的污垢。最后用压缩空气吹干净转子和驱动器马达内部。

装回转子，注意波浪垫圈容易被磁铁吸住。装回马达后盖注意小铜环。装回碳刷，碳刷长度应在0.5cm以上，否则需要更换。请更换本公司专用碳刷，碳刷硬度过硬容易损坏转子的换向片，硬度过软造成碳刷过早磨损形成马达内部积碳粉，从而损坏马达转子，严重者损坏控制器。

购买新转子须注明转子长度(95mm/125mm)，转子齿轮端所用轴承是626z还是6801z，转子齿轮是否可以用拉具拆卸更换。

转子齿轮端所用轴承是626z的转子，齿轮可以拆卸，转子型号为——626转子。

转子齿轮端所用轴承是6801z的转子，齿轮不可以拆卸，转子型号为——6801转子。