

# 消防烟枪感烟探测器功能试验器

产品名称	消防烟枪感烟探测器功能试验器
公司名称	北京华奥科安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朋利驰 型号:HL-08A
公司地址	北京市通州区玉带河大街26号楼612号01室
联系电话	010-59459939 18311378651

## 产品详情

HL-08A感烟探测器功能试验装置是北京朋利驰科技有限公司经多年研究，反复试验后定制生产的一种专用工具，其结构设计合理，外型美观，操作方便，适用于各种型号离子，光电烟感探测器，为各使用火灾报警系统的单位测试火灾探测器报警功能及安装施工工程单位安装验收过程中必备之工具。

其工作原理，是以棒为烟源，利用微型风泵通过特殊设计的烟道，将烟压入烟口喷出，导入烟感探测器的感烟室对感烟功能进行测试，从而方便，可靠，快速完成检验工作。

### 技术参数：

响应时间：<30秒

电 源：直流4.8V，900MA/H(四节高容量，进口镍镉充电电池)

烟 源：特制棒线香

伸缩杆长度：0.5-2.5M

工作电源：<120MA

烟 速：<0.5m/s

连续工作时间：>5小时

### 使用方法：

将感烟探测器功能试验装置基本与头部分离（逆时针旋转），将棒香点燃直接推入香座。（棒香燃烧部位朝下，注意保证棒香在烟管的中心垂直位置，并留20毫米尾部露出，以方便取出残香）。

将加烟试验器与伸缩杆配合好，接到所需工作长度，然后把测试器顶端浮动开头顶在被检探测器下端（出烟口预先调整到正好对探测器进烟窗口位置）。此时机内线路接通，绿色指示灯亮，风泵开始工作，这时，应开始记录响应时间，待探测器报警指示后，移开加烟测试器，风泵自动切断电源，绿灯指示灯灭。

#### 注意事项：

一，加烟测试器红色指示灯亮，表示电池贮量已降至规定极限，需要及时充电。

二，第一次充电时间应保持在16小时以上（以克服镍镉充电电池的记忆效应）。

三，专用充电器为特殊设计，内部电路有别于其他产品，请勿使用其它产品替代，以免损坏加烟试验器内部电路。

四，每次使用完毕，应及时取出残香熄灭。

五，严禁在防爆场合使用。

#### 仪器清单：

加烟器一台

伸缩杆一套

烟嘴2支

打火机一只

充电器一个

烟棒100支

铝盒金箱子

说明书一份