

## 4913988 , 3032733康明斯调速板

产品名称	4913988 , 3032733康明斯调速板
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/块
规格参数	品牌:康明斯 型号:4913988 包装:纸盒
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

## 产品详情

3032733康明斯调速板常开16孔

### 一、功能简介：

3032733速度控制器是一个全电子闭合回路控制的设计,它对于瞬间的负荷变化用快速而精确的响应去控制引擎的转速,当连接到所匹配的常开式EFC系列电子执行器和磁性速度传感器信号时,可完美控制康明斯发动机.

### 二、技术规格：

#### 1、电气参数

转速稳定性 优于  $\pm 0.25\%$

速度范围 1KHz ~ 6.5KHz

热稳定性 最大  $\pm 0.7\%$

IDLE调节  $260 \pm 20\text{Hz}$  ~ 额定转速的85%

DROOP调节 最小位置为  $15\text{Hz} \pm 6\text{Hz}$  / 每安培负载电流变化

最大位置  $400\text{Hz} \pm 75\text{Hz}$  / 每安培负载电流变化

外部速度调节  $\pm 200\text{Hz}$  ( 外接1K )

AUX输入灵敏度 148Hz / 1V.,  $\pm 10$ Hz

阻抗 1M

## 2、使用环境：

工作温度范围 -40 ~ 85

工作湿度范围 最大95%

保存温度 -55 ~ 92

震动 20-100HZ 500mm/Sec.

## 3、输入电源：

电源电压 24V DC电池系统

接地极性 负极

功率消耗 40mA

执行器连续电流 最小1A; 最大4.5A

速度传感器信号 2 ~ 120V RMS

注：上述性能参数是在工作频率3800Hz时测量，仅供参考。