

TR-18 多功能保护装置测试直流电源

产品名称	TR-18 多功能保护装置测试直流电源
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍：

TR-18多功能保护装置测试直流电源是在本公司广泛听取用户意见、经过大量的市场调研之后研发的一款断路器电源测试仪器。装置采用高性能ARM处理器、高性能的开关电源、先进的制造工艺，保证了产品性能稳定可靠、功能完备、测试效率高、是电力行业的专业仪器。

技术特点：

128X64点阵LCD显示器作为人机交互界面，全中文显示，信息量大，方便用户使用。

采用高性能Cortex-M3核的32位ARM处理器，数据处理速度快，精度高。

集成通用可调电源和三通道智能毫秒计两大功能，性价比高。

采用旋转编码开关调节输出电压，安全可靠。

作恒流电源使用时，恒流值可0~10A预设。

抗冲击负荷能力强，最大瞬时工作电流可达30A。

作恒流电源使用时，可作为小型蓄电池组充电机使用，进行恒流充电。

自带高精度数字电压表，使用方便。

采用16位PWM技术，体积小、重量轻、损耗小，短路自保护。

具有输出开启、关闭功能，预设恒流电流，开启输出。

跳合闸单独接线，减少接线次数。

具有完善的过流、过压、过载、过热保护、可靠性高。

毫秒既可随电源电压启动，也可由外部开关量启动。

可同时测量三路外部开关量的通断时间、通断状态。

每路开关量均可保存99组时间数据。

全隔离设计，高度安全。

技术参数：

开关电源输入电压：AC220V $\pm$ 20%

输入频率：47 ~ 63Hz

效率：> 85 %

输出电压：DC 0 ~ 300V

最大输出电流：长时间：10A 短时间：30A

毫秒计测量范围：1 ~ 100000000ms

分辨率：1ms

精度： $\leq 1\text{ms}$

毫秒计联系测量次数：99次

体积：360*340*290

重量：7Kg