

防爆节能灯，防爆金卤灯，防爆灯壳体

产品名称	防爆节能灯，防爆金卤灯，防爆灯壳体
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:首安 型号:BAD 电压:220v
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

[新乡防爆节能灯](#)，[焦作防爆金卤灯](#)，[济源防爆灯](#)

防爆节能灯，防爆金卤灯都是有防爆灯壳体和普通的光源组成的，防爆灯的功率由自己确定，不同的功率对应的防爆灯壳体大小不一样，我们的防爆灯壳体，从BAD51--BAD58都有，我们会根据瓦数配置。

1、新乡防爆节能灯，焦作防爆金卤灯，济源防爆灯，用途和工作条件

BAD - 系列隔爆型防爆灯（以下简称防爆灯）适用于II类B级、C级，T4组及以下级别、组别含有爆炸性气体环境的危险场所中，供照明之用。

2、新乡防爆节能灯，焦作防爆金卤灯，济源防爆灯，工作条件

- a. 海拔不超过1000m；
- b. 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不超过90%（+25℃）；
- d. 最大降雨强度50mm/10min；
- e. 最大辐射强度1.4cal/cm².min；
- f. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；
- g. 有微弱腐蚀性气体和蒸气的地方。

2、新乡防爆节能灯，焦作防爆金卤灯，济源防爆灯，结构与特点

2.1型号含义

BAD -

安装型式

光源功率

光源类型

设计序号

防爆灯具

2.2结构概述

- a. 本产品按照GB3836.1~2-2010标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发防爆合格证；
- b. 本灯具外壳采用ZL102铝合金压铸成型，抗拉强度大，安全可靠，灯具外壳表面有散热片，壳内装有反光镜兼作隔热屏，具有良好的散热性能，使用灯具安全可靠；
- c. 本灯具采用E27、E40旋转式灯座，灯座内采用耐热优质高频材料制成灭弧装置，玻璃罩采用钢化玻璃，耐冲击、强度高，并设有金属保护网；
- d. 本灯具可制成防腐型，在防爆要求、密封性能不变的基础上，对表面时进行特殊涂剂喷涂，可达到一定防腐蚀要求；

2.3主要技术数据

型号	额定功率	光源种类	防爆标志	额定电压	灯头螺纹
BAD -G125	125W	自镇汞灯	ExdIIBT4	220V	E27
BAD -B200	200W	白炽灯	ExdIICT4		E40
BAD -B300	300W	白炽灯			
BAD -G125	160W	自镇汞灯			

BAD -G175	175W	自镇汞灯		
BAD -L100	100W	金属卤灯		
BAD -L1750	1750W	金属卤灯		
BAD -B400	400W	白炽灯		
BAD -G450	450W	自镇汞灯		
BAD -L400	400W	金属卤灯		

3新乡防爆节能灯，焦作防爆金卤灯，济源防爆灯，.安装与维修

- 3.1安装前应检查铭牌上所列技术数据是否符合实际要求；
- 3.2安装使用时，导线须通过压紧螺母，密封圈、垫圈引入接线腔内；
- 3.3内外接地线应良好连接；
- 3.4更换灯泡时应断开电源后开盖，以保证安全；
- 3.5经常检查紧固件是否松动，如有松动须加以紧固；
- 3.6如发现灯具在使用过程中有损坏现象，应立即进行维修或更换，维修后的产品必须符合本产品的防爆要求；
- 3.7非专业人员不得开盖。

4.订货须知

订货应指明产品的完整型号、名称、规格和订货数量。

例如：BAD53-G125隔爆型防爆自镇汞灯、125W、10台。