

AH防爆接线盒，三通防爆接线盒，四通防爆接线盒

产品名称	AH防爆接线盒，三通防爆接线盒，四通防爆接线盒
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	22.00/个
规格参数	品牌:首安防爆 型号:AH 材质:铸铝合金
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

AH防爆接线盒，三通防爆接线盒，四通防爆接线盒

1、用途和工作条件

1.1用途

AH系列防爆接线盒（以下简称接线盒），适用于T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所，用于交流50Hz、额定电压至380V、额定电流不超过20A的电路中接线、分线之用。

2工作条件

- a. 海拔不超过2000m；
- b. 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不超过95%（+25℃）；
- d. 与垂直成的安装倾斜度不超过5°；
- e. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；
- f. 在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
- g. 在无滴水及其它液体侵入的地方。

2、结构与特点

2.1 型号含义

AH - /

盒盖型式：吊盖为d平盖无标志

公称管径

通路数、角通为L

粉尘接线盒

2.2 主要技术参数见表

型 号	额定电压 (V)	防爆标志	管 径	对应电缆截面 (mm ²)
AH系列	380	Diibt4	G1/2、G3/4、G1	4 10

2.3 结构概述

- 接线盒是按照GB3836.1~2-2010标准要求设计制造，并经国家指定检验机关检验合格，颁发合格证；
- 接线盒由ZL102铸铝合金铸造成型，内装有三聚氰胺石棉耐弧塑料制成专用接线座，可采用钢管布线和电缆布线；
- 接线盒按通路数分为一通、二通、三通、四通、角通；
- 接线盒按结构型式分为平盖、吊盖；

3、安装与维修

- 安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；
- 检查所有紧固件是否有松脱现象，如有松动应加以紧固；
- 接线盒的内外地接地必须良好可靠；

4.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以堵封；

4.5维修检查时怕须先断开电源，而后方可开盖；

4.6检修时应保护好隔爆面，不允许磕碰、划伤，检修后隔爆面应均匀涂上204-1防锈油。

4、 订货须知

订货时应说明接线盒的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：AH-G1/2接线盒，额定电压380V，额定电流20A，3通，公称管径为D15，吊盖