

直通防爆穿线盒，三通防爆穿线盒

产品名称	直通防爆穿线盒，三通防爆穿线盒
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:首安防爆 型号:BCH 材质:铸铝合金
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

[直通防爆穿线盒，三通防爆穿线盒](#)

1、用途和工作条件

1.1用途

BHC系列防爆穿线盒（以下简称穿线盒），适用于T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所，用于交流50Hz、额定电压至380V、额定电流不超过20A的电路中接线、分线之用。

2工作条件

- a. 海拔不超过2000m；
- b. 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不超过95%（+25℃）；
- d. 与垂直成的安装倾斜度不超过5°；
- e. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；
- f. 在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
- g. 在无滴水及其它液体侵入的地方。

2、结构与特点

2. 1型号含义

BHC - /

规格

公称管径

防爆穿线盒

2. 2主要技术参数见表

型 号	额定电压 (V)	防爆标志	管 径
BHC系列	380	ExeII T6	G1/2、 G3/4、 G1

2. 3结构概述

- a. 穿线盒是按照GB3836.1~2-2010标准要求设计制造，并经国家指定检验机关检验合格，颁发合格证；
- b. 穿线盒由ZL102铸铝合金铸造成型，采用钢管布线和电缆布线；
- c. 穿线盒按通路数分为一通、二通、三通、四通、角通；
- d. 穿线盒按结构型式分为平盖、吊盖；

3、 安装与维修

3. 1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

3. 2检查所有紧固件是否有松脱现象，如有松动应加以紧固；

3. 3穿线盒的内外接地必须良好可靠；

4. 4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以堵封；

4. 5维修检查时怕须先断开电源，而后方可开盖；

4. 6检修时应保护好隔爆面，不允许磕碰、划伤，检修后隔爆面应均匀涂上204-1防锈油。

4、 订货须知

订货时应说明穿线盒的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：BHC-G1/2穿线盒，额定电压380V，额定电流20A，3通，公称管径为DN15，