

GTR-17,GTR-168柴油发电机控制器

产品名称	GTR-17,GTR-168柴油发电机控制器
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:宏晋 型号:GTR-168 规格:GTR-17
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

产品详情

东莞烽拓发电机配件所有产品均为厂价直销,价格实惠,量大从优,先到先得.电子类产品非人为因素产品质量问题质保壹年,执行器质保半年,期间可免费维修及更换零部件.凡在我司购买的产品均可享受免费的技术支持与服务. 电话 : 13532399206 Email:6079835@qq.com QQ:6079835 旺旺:dgbest88更多关于GTR-17,GTR-168柴油发电机控制器产品详情\说明书\技术参数,欢迎登入我司网站免费下载<http://dgbest88.1688.com>

产品说明 :

GTR168是一款轻巧、低价用于柴油引擎或发电机的控制器。具有自动起停、保护与预报警指示等功能。面板包含有直流电源与运转指示；监控部分有超速、高水温、低油压、盘车过时、紧急停止及低电瓶电压的故障指示灯，更容易地判别引擎或发电机的状态。

输出接点均采用传统继电器，可承受较大的输出电流。采用带锁转换开关操控发电机组，并由控制器背面的指拨开关来调整、设定系统参数，以符合各种不同场合的需求。此外，采用欧式端子接线，以利于模块的安装、拆换。

面板说明

1、指示灯

紧急停止指示

低电瓶电压/充电失败指示

超速/超频指示

高水温指示

低机油压力指示

盘车过时/起动失败指示

运转指示

模块电源指示

2、带锁转换开关

关机/停车：手动停车/故障警报清除。

自动：系统待机，自动监测外部输入的起动信号，并据此自动起动、停止发电机组。

手动：手动起动发电机组。

保护功能

紧急停车：1秒，常闭接点

低电瓶告警：5秒，10.5/21.0VDC

超速/超频保护：2秒，55/66Hz

高水温保护：2秒，常开接点

低油压保护：2秒，常开/常闭接点

盘车次数：3次

起动马达跳脱：0.5秒，20Hz

保护功能暂停：5秒

规格说明

供电电源：DC8 ~ 36 V

消耗功率：MAX : 5 W

频率信号输入：0 ~ 80 Hz ,

输入电压范围：AC 25 ~ 300 V

继电器输出：起动输出：5A

燃油输出：5A

预热/怠速输出：5A

警报输出：5A

停机输出：5A

尺寸：72mm * 72mm * 58mm

安装开孔：68mm * 68mm

操作温度范围：-10 ~ 85

重量：200克