

usb转串口转换器 USB转422/485转换器

产品名称	usb转串口转换器 USB转422/485转换器
公司名称	杭州汇特科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:福巴斯FBUS 型号:FB-U1001
公司地址	杭州市西湖区文二路328号A区三楼1338室
联系电话	86-0571-89935390 13867426148

产品详情

FB-U1001是一款由FBUS(福巴斯)研发生产的1口USB转RS-422/485串口转换器，它可以通过计算机或工作站的USB接口将串口设备连接到计算机，轻松实现USB转串口或串口转USB功能。FB-U1001型号的USB转RS422/485转换器易于安装和使用，尤其适合移动、测量和零售行业等的应用。FB-U1001无需外加电源，接口方式直接在设备属性中设置，无需开关设置，采用袖珍型外形设计，兼容USB 2.0，针式DB9和USB接头，串口速率可达921.6kbps，配有可插拔接线端子，安装简便。

特点：

体积小巧，安装便捷

无须外接供电，即插即用

采用“预加重”技术设计，即使在115200bps速率时，通信距离亦能超过1800米

采用数据流向自动控制技术，自动判别和控制数据传输方向

数据流向自动控制信号延时可设置

USB

标准：USB 1.0/1.1/2.0兼容

接头：USB A型

速率：全速12 Mbps

串口

串口标准：RS-422/485

接头: DB9针式

串口线保护

ESD保护：内建15KV

性能

波特率：50 bps ~ 921.6 Kbps

串口通讯参数

数据位：5, 6, 7, 8

停止位：1, 1.5, 2

校验位：None, Even, Odd, Space, Mark

I/O地址：主机分配 IRQ：主机分配

FIFO：64 bytes

串口信号

RS-422：TxD+(A)，TxD-(B)，RxD+(A)，RxD-(B)，GND

RS-485-4线：TxD+(A)，TxD-(B)，RxD+(A)，RxD-(B)，GND

RS-485-2线：Data+(A)，Data-(B)，GND

驱动支持

操作系统：Windows2000/XP/2003/Vista/win7/win8，Linux 2.4/2.6

机械特性

外壳：ABS + PC

尺寸：37.5 x 60 x 20 mm

工作环境

工作温度：-40 ~ 85

工作湿度：5 ~ 95% RH

存储温度：-40 ~ 85

电源需求

电源功耗30 mA @ 5 VDC

保修期：

保修期：5年

FB-U1001:	USB转1口RS-485/422转换器
FB-U1002:	USB转1口RS-232转换器
FB-U1003:	USB转1口RS-485/422(带2KV光电隔离)转换器
FB-U1004:	USB转1口RS-232/485/422转换器
FB-U4001:	USB转4口RS-485/422转换器
FB-U4002:	USB转4口RS-232转换器
FB-U4003:	USB转4口RS-485/422(带2KV光电隔离)转换器
FB-U4004:	USB转4口RS-232/485/422转换器

需要了解详细的信息请登入官网：www.anyfbus.com