

台湾固也泰EA04C发电机自动电压调节器

产品名称	台湾固也泰EA04C发电机自动电压调节器
公司名称	东莞市亨誉电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:固也泰 型号:EA04C 产地:台湾
公司地址	常平镇田尾管理区上兴路
联系电话	86-0769-89385589 13527902296

产品详情

台湾固也泰EA04C发电机自动电压调节器的介绍如下：

技术规格 测量电源输入 电压 160~265VAC / 300~550VAC 单相 频率 50/60Hz 电源输入 电压 90~240VAC 单相 输出电压 电源 120VAC输入时最大32VDC , 240VAC输入时最大63VDC 电流 连续4A 非连续60秒内7A 电阻 最小 15 ohm 最大 100 ohm 调压精度 $< \pm 1\%$ (发动机转速变动在4%内) 电压建立 在AVR输入端子需剩磁电压5VAC以上 外部电压调节用1K ohm 1 watt电位器时为 $\pm 15\%$ 消耗功率 最大 8 watt EMI抑制 内建电磁干扰滤波器 温差稳定度 每 °C变化, 电压漂移0.05% 低频保护 (转折点为出厂设定值) 60Hz系统转折点为55Hz 50Hz系统转折点为45Hz 过激磁关闭 激磁电压超过 100 ± 5 VDC , 则经延迟时间后自动关闭, 激磁电压超过135VDC即立即关闭

EA04C发电机自动电压调节器的技术参数：

AVR发电机自动电压调节器 63VDC 4Amp 检测电压 160~265VAC / 300~550VAC 相容机种 : Basler VR63-4C
1.调压精度 $< \pm 1\%$ 2.检测电压 160~265VAC / 300~550VAC 50/60Hz 3.以拨动开关选择 50/60Hz
4.具低频保护与过激磁自动关闭功能 5.具EMI抑制电路 6.具高遮断容量熔丝保护
EA04C发电机自动电压调节器的工作环境 操作温度 -40~60 °C 储存温度 -40~85 °C 相对湿度 95%以下
振动 1.5G @ 5~30Hz , 5.0G @ 30~500Hz EA04C发电机自动电压调节器的特性调节钮 VOLT : 调节电压 STAB : 调节稳定度 SW : 电压、频率选择 VAR : 外接电位器 EA04C发电机自动电压调节器的尺寸 (长x宽x高) 101.0 x 69.0 x 47.3 mm EA04C发电机自动电压调节器的重量 171g $\pm 2\%$ 欢迎与我司联系,我司将热诚为您服务。网站标注价格为参考价,产品质量有保证。长年备有大量库存现货,随时要货,随时发快递,全国范围内1-3天可以到达。如需了解更详细,请来电索取技术资料。