

便宜的CSW1断路器-上海创民电气

产品名称	便宜的CSW1断路器-上海创民电气
公司名称	上海创民电气有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:上海创民电气 型号:CSW1断路器 极数:3P
公司地址	上海市闵行区莘松路850弄180号7幢2216室
联系电话	021-56902200 15858398868

产品详情

CSW1系列智能型式断路器(以下简称断路器),该断路器适用于交流50Hz,额定电压400V、690V,额定电流6300A及以下的配电网中,用来分配电能和保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等

故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护范围广而精确,能提高供电可靠性。以上我们简单介绍了CSW1式断路器的概念,接下来由小编我继续为您详解它是如何安装使用的?我们又该如何更好的去维护呢?

一.安装使用:

a)将断路器从包装箱固定底板卸下,如为抽屉式断路器,首先抽出断路器抽屉座下部的手柄,可靠插入抽屉座下部横梁塑料罩壳中的孔中,逆时针转动手柄,断路器本体会慢慢朝抽屉座外滑动,当下部指示导杆指到分离位置,并且手柄已不能旋动时,抽出手柄,两只手分别抓住抽屉座上铝把柄,同时用力抽出断路器本体,到抽不动为止,将本体移出抽屉座,然后将抽屉卸下底板,并清理干净抽屉座内异物。以500V兆欧表检查断路器绝缘电阻,在周围介质温度 20 ± 5 的相对湿度50%~70%应不小于24M ,否则应烘干。

b)将断路器(固定式)或抽屉座(抽屉式)放在安装支架上,并紧固着,将主回路母线直接连接到固定式断路器母线上,或在断路器本体放入抽屉座导轨上,将手柄插入进出装置孔中,顺时针转动手柄,使抽屉座下部位置指在连接位置时,并听到"咔嚓"声后,表明断路器本体连接到位,再将主回路母线连接到抽屉座母线上。

c)按电气原理图接线二次回路。

注: 抽屉座内不得有螺母、垫片或其它异物,

以免卡住抽屉座。安装前请核对产品铭牌参数是否满足订货需求。

二.维护

- a) 定期进行一些参数检查和操作机构转动部位加入润滑油。
- b) 断路器为立体布置, 模块化组合而成, 每个功能单元相对独立, 维护方便, 如某单元损坏可置换。该产品设计紧凑合理, 操作可靠性高, 免维护性强。
- c) 外部母线与断路器连接时, 应避免各种机械应力作用在断路器上。

注：在进行维修工作前, 设备需断电. 在对断路器进行安装和维护时, 注意人身安全, 应采取良好的个体防护措施及安全措施, 以免发生危险。