

NK2-1A辅助开关 NK2-1A辅助开关

产品名称	NK2-1A辅助开关 NK2-1A辅助开关
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	1.00/24
规格参数	品牌:冷氏电器 型号:NK2-1A 规格:辅助开关
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

NK2-1A辅助开关

本产品适用于CKJ5系列交流真空接触器的电气回路中控制转换电路用，也可用于其他电气、电磁开关、接触器、断路器等作辅助触头用。其中NK3-1为3组通断，NK2-1(A)为2组通断。型号后面带A表示延时型，其中有一组触点先接触，后断开，延时间隙不小于0.3mm,

一、电气负载：见表

电流种类	接通条件				分断条件			
	电压V	电流A	COS ϕ	T0.95(ms)	电压V	电流A	COS ϕ	T0.95(ms)
交流	380	7.8	0.7 \pm 0.05		380	0.78	0.4 \pm 0.05	
直流	220	0.27		300 \pm 45	220	0.27		300 \pm 45

二、动作参数

型号	动作行程maxmm m	超行程Minmm	延时间隙 minmm	动作力maxN	触点压力 minN
NK2-1 NK2-1	2.5	3		14	0.55
NK3-1	3	1.5		20	0.8

电气寿命：1、电寿命：> 30 \times 10的4次 2、机械寿命：> 10 \times 10的5次

额定值
：交
流：38
0V，2.

5A;220
V,5A;1
10V,10
A 直流
: 27V
, 10A

NK6-1辅助开关

NK6-1为3组通断，NK6-1(A)为2组通断。型号后面带A表示延时型，其中有一组触点先接触，后断开，延时间隙不小于0.5mm，.NK2-1辅助开关适用于CKJ5系列交流真空接触器的电气回路中控制转换电路用，也可用于其他电气、电磁开关、接触器、断路器作辅助触头用

一、电气负载：见表

电流种类	接通条件				分断条件			
	电压V	电流A	COS ϕ	T0.95(ms)	电压V	电流A	COS ϕ	T0.95(ms)
交流	380	15	0.7 \pm 0.05		380	1.5	0.4 \pm 0.05	
直流	220	0.55		300 \pm 45	220	0.55		300 \pm 45

二、动作参数

型号	动作行程max mm	超行程 Min mm	延时间隙 min mm	动作力 max N	触点压力 min N
NK6-1	8-10	2.5-3.5		20	0.8

相关产品: