

# 凌壹H110主板，自助终端机主板，10串口主板

产品名称	凌壹H110主板，自助终端机主板，10串口主板
公司名称	深圳市凌壹科技有限公司
价格	500.00/片
规格参数	品牌:凌壹 型号:ITX-H110P-10CD8 显示:VGA+LVDS
公司地址	深圳市南山区桃源街道西丽塘朗同富裕工业城6号厂房3楼A
联系电话	86 0755 83650405-8060 15220140992

## 产品详情

主板尺寸	- ITX 170mm*170mm
CPU	- Intel Skylake Core 1151系列
Chipset	- Intel H110
内存	- 板载1*260Pin DDR4 SO-DIMM内存槽 - 支持1.2V DDR4 SO-DIMM内存 - 单根内存最高支持16GB
扩展插槽	- 1 x MINI PCIE,支持半卡WIFI - 1 x MSATA插槽，支持MSATA固态硬盘
背板接口	- 2 x PS/2键鼠接口(PS/2 Keyboard*1+PS/2 Mouse*1) - 1 x VGA显示接口

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x DVI显示接口 - 1 x LPT接口</li> <li>- 4 x USB3.0接口</li> <li>- 2 x USB2.0接口</li> <li>- 1 x RJ45接口 - 2 x 音频接口(Line Out/MIC-IN)</li> </ul>
内置接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x SATA 3.0</li> <li>- 1 x Mini_PCIE,支持WIFI半卡</li> <li>- 1 x 8Pin GPIO接口</li> <li>- 1 x 9-Pin前置面板开关插针(FPANEL) - 1 x MSATA接口</li> <li>- 1 x 4Pin ATX供电接口</li> <li>- 2 x 4Pin CPU散热风扇(CFAN) - 1 x 4Pin SATA供电接口 - 1 x JSPK功放插针</li> <li>- 1 x JMIC内置麦克插针</li> <li>- 1 x F_USB前置接口 - 1 x 9Pin内置音频接口(F_AUDIO)</li> <li>- 8 x内置COM插针接口</li> </ul>
BIOS	- AMI BIOS - 64M SPI BIOS
电源管理	- 支持高级电源管理ACPI - 支持CPU温度、系统温度、风扇转速等实时监控 - 支持网络唤醒S4、S5，支持上电开机、看门狗等
显示	- 支持异步双显(VGA+DVI)
网络	- 1 x 板载8111E千兆以太网
音频	- ALC662 5.1声道音频
I/O芯片	- ITE8786E-I*2
供电	- 4Pin ATX转DC供电，12V~19V
工作环境	- 工作温度：-15 ~60 - 环境湿度：0%~95%

操作系统

Windows 7 /Windows 8 /Windows 8.1 /Windows 10

编号	描述
1	CPU插槽，支持Intel 1151系列CPU，Chipset H110
2	SO-DIMM内存槽*1，支持DDR4 1.2V、主频2133内存，单根最大支持16GB
3	F_Audio,内置音频接口，支持Line-out&MIC-IN.
4	内置USB：F_USB1，支持2*USB2.0，向下兼容1.1
5	内置COM，JCOM1~JCOM8
6	CFAN，CPU散热风扇
7	FPANEL内置开关面板，支持Power on，Reset，HDD LED，Power LED
8	MSATA接口
9	MPCIE，支持WIFI半卡
10	SATA*1，支持SATA0 3.0
11	内置GPIO插针端口
12	4Pin ATX 12V供电接口
13	JME跳针
14	Clear CMOS
15	COM功能跳针

17	JKB，控制PS/2键鼠唤醒功能
18	蜂鸣器，当主板出现异常时具有简单报警功能
19	JMIC&JSPK，内置MIC&内置功放插针
20	后置IO，详见下页

### [1.3.1、主板IO端口功能及内置端口简介](#)

## 注意事项

\* 规格书更改无需提前声明

凌壹售后服务条例：

尊敬的客户，非常感谢您对凌壹系列产品的关心和支持。同时感谢您选择、购买了我们的产品，在产品使用过程中，您们如果遇到有技术上的疑问或产品出现问题，请致电400-839-2188客户服务热线。为了能为您提供更满意的售后服务，按照国家质量监督检验的有关责任规定，在此我们郑重向您承诺：只要您是通过正规渠道购买的凌壹产品，七天包退，三个月包换，三年质保的三包服务。

## 一、服务承诺

## 1.七天包退

自售出之日起7日内，用户在正常使用该产品的情况下，如果产品出现质量上的问题，用户可以选择退货，换新品或修理。

## 2.三个月包换

自售出后的第7日至3个月内，用户在正常使用该产品的情况下，如果出现产品质量上的问题，用户可选择换良品或者修理。

## 3.三年质保

自售出后的第4个月至12个月内，用户在正常使用该产品的情况下，如果出现产品质量上的问题，并且属于正常质保范围内的产品，提供免费维修。13个月至36个月内，提供有偿维修，收取成本费用。

4.免费维修期内，如遇到产品停产或其他不可抗因素导致不能为客户更换同规格产品时，公司承诺提供不低于同档次产品给予更换。

5.客户更换或维修后，享受服务的日期仍按原购买之日计算。

## 二、属下列情况之一的产品，不实行“三包”

1、超过三包有效期的；

2、质保帖给撕去，撕毁，模糊不清的产品；

3、未按产品使用说明的要求使用，维护，保管而造成损坏的；

4、未经本公司授权，私自拆装，修理或试图修理过的产品，表现为：（产品元件、接插件缺少或损坏、线路板严重变形、线路板断裂、线路划伤、主板腐蚀、生锈及污迹严重的。）

5、无有效三包凭证或擅自涂改三包凭证的；

6、三包凭证上的产品型号，编号与产品实物不相符的；

7、因意外事故，错误使用或任何方式，不可抗拒的自然因素，所造成损坏的产品。表现为：（产品表面刮伤，电子元器件丢失，pcb板变形，有碰撞伤痕等）；

8、因用户运输，使用，保管不当而导致损坏的产品。（如受潮腐蚀，机械损伤等）

## 三、“返修须知”

1.在三包的情况下，维修时间以收到产品之日开始计算，15个工作日之内返回给您。产品运输时间除外（该时间不包括星期六及星期天）。

2.不在质保范围内的产品，本公司采取有偿服务，处理周期为30个工作日。

3.经销商返回不良品时，需根据不同地点采用各种包装返回，对路途较远的客户，须用蜂巢包装逐张隔开，每张产品上面须标明不良原因，用静电袋装好同时附有返修明细清单返回产品。并且须跟踪该发出产品的路上运输情况，直到我方确认收到产品核对无误为止。如果客户在发送返修件时未及时跟踪，造成返修货在货运处停留时间太长或丢失。此问题一概与本公司无关，损失费用由当时发货人承担。

备注：本公司保留因业务需要而修改的权利和最终解释权！