

# HDMI转VGA转换器 VGA转HDMI转换器

产品名称	HDMI转VGA转换器 VGA转HDMI转换器
公司名称	深圳市鑫浩悦科技有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:XHY-C03/4
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道172号安乐工业区B1栋4楼
联系电话	18170576900 15112336262

## 产品详情

用户手册 享受影像世界 尊敬的客户：非常感谢您购买本公司的产品。  
为了实现产品的最佳效果和保证安全，请您在对产品进行连接、操作、调试前仔细阅读转换器本手册。此手册请予以保留，以备将来查阅。本公司所生产的HDMI转换器、切换器、网线延长器、矩阵、分配器等系列产品，其设计之目的是为了让您影音设备使用起来更便捷，更舒适，更高效，更节能。这款转换器可以很容易地将VGA+R/L信号转换成可以在高清显示设备上播放的高清信号。本公司所生产设备为以下应用提供解决方案：如对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。真诚服务是我们的理念，顾客满意是我们的宗旨。本公司将以最优惠的价格提供给客户最好的产品，并竭诚为客户提供优质服务。产品特点：| 一路VGA+R/L输入信号转换成支持HDMI的TMDS信号 | 支持视频输入：VGA模拟信号 | 支持音频输入：R/L 模拟信号 | HDMI 输出：最高可以支持1920\*1080与输入同格式的信号输出 | LED 指示灯：当信号源端或者显示终端处于工作状态时，相应的LED灯会变亮。 | 使用AWG26规格的线缆，输出可达20米。 | 无信号损失 | 安装简单 | 外置DC5V/1A的电源适配器或者通过USB转DC线给产品供电

产品规格:

VGA信号输入.....支持SXGA/SGA/UGA(50/60/75HZ)  
音频输入.....R/L Analog  
HDMI分辨率.....最高支持 1920x1080/60Hz  
最大传输带宽.....165Mhz  
最大传输速率.....1.65Mhz  
输出线缆长度..... 20米 AWG26 HDMI标准线缆  
输入视频信号.....0.5~1.5Volts p-p  
输出DDC信号.....5Volts p-p (TTL)  
最大工作电流.....500mA  
电源适配器规格:.....AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 输出: DC5V/1A  
工作温度范围..... (-15 to +55 )  
工作湿度范围.....5 to 90%RH (无冷凝)  
尺寸 (长\*宽\*高) .....90x69x31 (mm)

重量.....140g

产品图片： 产品连接图： 连接与操作: 1.

把VGA+R/L信号源与转换器的输入口连接起来。 2.

通过一条HDMI线缆，把HDMI显示终端与连接器的输出口连接起来。 3. 把5V

的电源与转换器连接起来。 包裹附件: 1. HDMI 转换器 2. 5V 电源适配器（或者USB转DC线）

3. 用户手册 注意事项: 请正确使用并妥善保管，以保证产品性能以及正常工作。 1.

要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。 2.

所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。 3.

请勿用湿手接触本机电源适配器插头 4. 从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线.

5. 机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头) 6.

请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件. 7. 必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器 在通电前，

应仔细检查连接线是否正常，必须在保证所有接口为正常连接。 常见故障判断及处理方法如下： 序号

故障现象 原因及解决方法 1 不通电 1、检查电源插头是否正确插入电源插座. 2、检查电源是否打开. 2

无图像 1、确认电视已开机并处于与本机连接. 2、输入信号源是否开启并连接完好.

3、检查系统的连接状态. 4、检查连接线是否完好. 5、线材质量（HDMI线材要求符合HDMI 标准）. 3

图像模糊 1、连接口重新连接,以防插座接口接触不良 2、线材质量（HDMI线材要求符合HDMI 标准）