

山西配电柜 EPS应急电源柜厂家锦泰恒

产品名称	山西配电柜 EPS应急电源柜厂家锦泰恒
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:EPS应急电源柜
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、概述

[EPS应急电源柜通常指的就是EPS应急电源。它是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。](#)

产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作，经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后，互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时，互投装置将会投切至交流电网供电。

应急电源在停电时，能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所，它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较，具有更高的性能价格比。

二、适用范围

EPS应急电源规格很多，按输入方式可分为单相220V和三相380V；按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出；安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种；容量有从0.5kW到800kW各个级别；按服务对象可分为动力负载和应急照明两种；其备用时间一般有90~120分钟，如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。

EPS应急电源常用于以下地方：消防系统、高层建筑、金融系统、大型超市、商场、学校、医院、车站、飞机场、地铁站、会展中心、体育场馆、政府机关等。

三、结构特点

- 1.采用集中供电模式，无需特殊灯具。
- 2.应急供电时，正弦波输出，具有稳压、稳频、无噪音。
- 3.可与消防联动，可技术机监控，可消防中心控制。
- 4.LCD、LED显示，一目了然。
- 5.双路电源自动切换，可靠性高。
- 6.采用单片机控制，保证各动作点准确。
- 7.因电动机的启动冲击，与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。
 - a、电动机变频启动时，应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
 - b、电动机软启动时，应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。
 - c、电动机星三角降压启动时，应急电源应不小于电动机容量的3倍。
 - d、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。
 - e、混合负载中,电机的容量若小于总负载容量的1/7。

四、注意事项

- 1.场地维护：EPS应急电源工作环境要求不高于30 。
- 2.EPS应急电源运行环境应当清洁、无杂物堆放，必须远离火源及易燃易爆品。
- 3.EPS应急电源不能靠窗户太近，要注意防尘、防潮、防虫鼠、防暴晒。
- 4.注意经常检查零火线是否发生错位、防雷线接地是否正常
- 5.不应与非消防电源混用。
- 6.人为或自动切断正常电源（非正常停电情况）后，本电源应不被切断。

五、订货须知

- 1.安装形式：挂（嵌）、落地。
- 2.进线方式：上进线、下进线。
- 3.底座：是否带底座。
- 4.现场有无软启动设备
- 5.现场有无自控柜或双载自投柜。
- 6.功率、数量及其他特殊要求。
- 7.提供电气系统相关图纸。
- 8.用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供最优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375