惠博升H9车载蓝牙耳机双USB车充二合一

产品名称	惠博升H9车载蓝牙耳机双USB车充二合一
公司名称	深圳市惠博升科技有限公司
价格	139.00/台
规格参数	品牌:惠博升 型号:H9 蓝牙板本:4.0
公司地址	深圳市宝安西乡街道兴业路3012号老兵大厦东二座7002A
联系电话	86-075523032030-8002 13823531528

产品详情

车载蓝牙立体声耳机说明书

基本参数

产品型号：H9

蓝牙版本:Ver.4.0

尺寸：耳机:20*23MM 整机：20*86.4MM

净重：38g

电源输入：DC12V~25V

USB输出：DC5V;2.1A/1A

电池容量：3.7V;20mAh

通话时间：1.5小时

充电时间：1.5小时

支持协议：HSP/HFP/A2DP/AVRCP

频率(Hz)：2.40GHz~2.48GHz

接收灵敏度：-90dBm

工作温度：-10~50°C

距离：10米(无障碍)

主要材质：铝合金

按键说明

多功能键

(此处放一张按键说明图)

开机/关机

· 开机：关机状态下, 长按多功能键3秒, 蓝灯亮起，并伴有“ 开机 ”提示音。

· 关机：开机状态下,长按多功能键3秒,红灯亮起,并伴有“ 关机 ”提示音。

配对

· 关机状态下, 长按多功能键3秒，红蓝LED 交替闪烁,进入配对状态。

· 在手机上搜索H9，选择并配对。

· 若10分钟后没有连接到任何手机，则会自动关机。

注意：

1）苹果手机实时显示耳机电量

2）耳机低电量时，5秒钟闪一次红灯,5分钟报警一次，并伴有“ 电量低 ”提示音

免提通话

· **接听电话：**
耳机在充电座上来电时,拿起耳机会自动接听电话，伴有“ 接听 ”提示音，耳机不在充电座上来电时，短按耳机上多功能键，伴有“ 接听 ”提示音。

· **拒接电话：**来电时，长按多功能键2秒，伴有“ 拒接 ”提示音。

· **结束通话（通话中）：**放回到充电座上或者双击多功能键, 伴有“ 挂机 ”提示音。

· **末号重拨：**
待机或者播放音乐时，双击多功能鍵，耳机就会拨出手机最后一次拨出的电话号码，并伴有“ 末号重拨 ”提示音。

· **断开和再连接：**
耳机与手机断开连接，并伴有“ 已断开 ”提示音，此时短按多功能键，就能重新连接上手机，并伴有“ 已连接 ”提示音。

播放音乐

播放音乐：待机时，短按多功能键或者在手机上操作音乐播放器。

暂停音乐：播放音乐时,按一下多功能键或放回到充电座上。

双手机連接

· 如一部手机正在和耳机连接，从手机上操作断开和耳机连接

· 当红蓝LED交替闪烁并，重新进入配对状态

· 打开第二部手机的蓝牙并搜索与第一部手机配对过的“ H9 ”，按正常操作和耳机连接

· 操作第一部手机就可以再次连接到耳机

· 此时2部手机连接耳机完成

呼叫转移 （手机卡须开通此功能）

在接听第1部手机的通话中,第2部手机来电，长按多功能键约2 秒,就会拒接第2部手机来电，继续和第1部手机通话。若双击多功能键就可以接起第2部手机的通话,保留第1部手机通话；再次双击多功能键，继续与第1部手机通话，保留第2部手机通话。这样操作就可以实现第1部手机和第2部手机通话切换。若只按一下多功能键就会切断当前通话，自动切换到第2部手机通话（双击结束通话）。

LED状态（耳机不在充电座上）

开机	蓝灯亮起
关机	红灯亮起
配对	红蓝灯交替闪烁

待机时（连接手机）	每5秒闪2次蓝灯
来电时	蓝灯快速闪烁
拨号时	蓝灯快速闪烁
通话时	每3秒闪2次蓝灯
播放音乐时	每3秒闪2次蓝灯
低电量	5秒钟闪一次红灯

LED状态（耳机在充电座上）

开机（连接手机）	蓝灯闪，红灯长亮
关机	红灯长亮
配对	红蓝灯交替闪烁
待机时（连接手机）	每5秒闪2次蓝灯，红灯长亮
来电时	红蓝灯快速闪烁
拨号时	红蓝灯快速闪烁
通话时	每3秒闪2次蓝灯，红灯长亮
播放音乐时	每3秒闪2次蓝灯，红灯长亮
充电时	红灯长亮（关机时），红灯长亮，蓝灯闪烁（开机时）
充电完成	蓝灯长亮（关机时），蓝灯闪烁（开机时）