

门锁遥控器、无线门锁遥控器

产品名称	门锁遥控器、无线门锁遥控器
公司名称	漳州优耐特电子制造有限公司
价格	33.00/个
规格参数	型号:YM-2A 品牌:铁管家 规格:190*110*70
公司地址	漳州市芗城区步营顶56号
联系电话	86 0596 6302626 13605034511

产品详情

型号	YM-2A	品牌	铁管家
规格	190*110*70	适合门重	200 (kg)
适合门宽	120*198 (mm)	闭门速度	3 (s)
闭锁强度	15	适用范围	门锁控制器
类型	自动开门器		

a1/a2对拷说明

本遥控器是固定频率型免拷贝机拷贝各种汽车,电动门等防盗遥控器,具有拷贝和发射以一体,适合拷贝各种定码遥控器.

a1和a2两款可选择频率有303 , 310 , 315 , 330 , 350 , 370 , 390 , 418 , 430 , 433mh

- 1、本产品可拷贝的ic型号有2262、2260、1527、2240及兼容ic等。
- 2、无需考虑震荡电阻，本产品会自动兼容震荡电阻。
- 3、本产品不可拷贝的ic如hcs300 301及兼容的滚码ic 等。
- 4、本产品使用的电池为 12v 23a/27a ，当遥控距离不足时请更换电池。

拷贝方式：

1,确定遥控器工作频率,清码:同时按住关锁(上)和解锁(下),3秒后led灯快速的闪烁,这表明码已经清除了,拷贝:左手拿原装遥控,右手拿a型拷遥控器,两只遥控尽量靠近,先按住原装遥控一个按键,然后再按住对拷遥控要相对应功能的按键,接下来对拷遥控就快速地闪烁,这表明原始遥控器上的此键功能码已经被我们的对拷遥控器学进去了,其它3个按键也是同样的操作。

2, 测试按键的功能是否与被拷贝的遥控器功能相同(可以在仪器上测试对照密码是否相同或在用户主机处测试功能)。注意:如果不同可能是学习到空中杂波,只需重新拷贝即可。即可与被拷贝的遥控器一样使用。

3, 恢复:当您不小心清除了自拷遥控器的码,您可以同时按下启动和寻车键,3秒后,led灯会闪烁3下,接下来就开始快速点闪烁,这表明自拷遥控器的码被复原了。

本产品只限于合法使用,如有非法使用而产生的任何后果与本公司无关