

公共广播、公共无线广播、公共无线广播系统、无线广播、广播

产品名称	公共广播、公共无线广播、公共无线广播系统、无线广播、广播
公司名称	丹东倍特电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:功放 品牌:倍特牌 型号:XF-1098EB
公司地址	丹东市振兴区振五街科达小区43号
联系电话	0415-3142852 13841516277

产品详情

类型	功放	品牌	倍特牌
型号	XF-1098EB		

倍特牌xf-1098eb校园智能无线广播系统

方案简介：

本系统以单板机和软件为核心，具有智能控制功能的无线调频发射机。实现编码控制，分区，128点对点自动寻址广播。教学通讯技术

为基础实现作息讯号的自动播出，设备电源的自动管理，外部设备的自动控制，音源自动切换及远程控制广播等，是智能广播产品的完善

型代表。是工矿企业，农场，旅游景区，部队及乡村无线广播站理想的无线广播设备。

功能特点：

1 屏幕液晶显示，全中文菜单操作。

2 可任意编制广播时间及内容，到时自动播出，可编制40次广播时间段。3 可以任意选择那一日或那一挡节目停播。

4 数码录音，时间16-64分钟。内存广播体操，国歌，及多种音乐铃声。可以随时录制复听。

5 可以定时自动切换cd，vcd，卡座，录音机，收音机等多种音源。实现广播自动化。

6 具有无线调频发射机功能。

7 采用双锁频遥控编码，确保遥控音箱开关机准确无误。

8 可以对128个音箱实现定时自动寻址对点广播。无需手动切换。实现全自动无人值守。

主要技术指标

1、 发射机频率范围：70-108mhz（可由用户指定频率）

2、 载频允许偏差：0.5khz

3、 谐波辐射强度： - 60db（以载波为0db）

4、 频偏：± 75khz100%调制度

5、 调频信噪比： > 60db

6、 频率响应：80-1500hz（ < ± 2db =

7、 谐波失真： < 1%

8、 地址码容量：128个

9、 传码速率：480波特

10 予加重：50us

11 输入电平： < 300mv（可调）

12 输入阻抗：5k

13 输出阻抗：50

14 输出功率：10w-50w

18 体积：482 × 90 × 325

单位名称：丹东倍特电子工程有限公司

公司地址：辽宁省丹东市振兴区振五街科达小区43号

电话：0415-3148416

传真：0415-3142852

邮编：118001

网址：www.ddbtdz.com.cn

e-mail：ddbtdz@163.com

联系人：段文庆

手机：13841516277