

万维KC01-70T矿用本安型人机界面HMI

产品名称	万维KC01-70T矿用本安型人机界面HMI
公司名称	福州万维电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市鼓楼区东街街道东街121号新亚大厦6层08室
联系电话	0591-83765995 15959100128

产品详情

万维KC01-70T系列矿用本安防爆型人机界面HMI（CAN总线型）

【本安防爆触摸屏】_哪个牌子的本安防爆触摸屏好？【本安型人机界面】_哪个牌子的本安型人机界面好？【本安防爆屏】_哪个牌子的本安防爆屏好？【本安人机界面HMI】_哪个牌子的本安人机界面HMI好？【本安电源】_哪个牌子的本安电源_安全栅_好？

万维KC01-70系列矿用本安型人机界面（CAN总线型）

支持市面上绝大部分PLC品牌，支持西门子S7-200，S7-1200，S7-300等各系列PLC，可以选配以太网，视频输入，音频输出，可以接USB键盘、鼠标. 请配合本安电源使用

组态编程软件：请电话联系本公司.易学易用，简单方便。

防爆型式及防爆标志 防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：矿用ExibI；工厂用ExibIIBT4

使用环境 环境温度：-20 ~ 40 ℃、

相对湿度：96%RH（+25 ℃时）、

大气压力：80 ~ 110kPa在有煤尘爆炸性混合物的煤矿井下使用。

本安参数 $U_i : DC24.5V ; I_i : 165mA ; C_i : 0\mu F ; L_i : 0mH$

外形尺寸 $212W \times 146H \times 35.5Dmm$

重量 0.6kg

技术参数

显示性能

显示尺寸	7.0寸真彩TFT
分辨率	800 × 480 pixels
有效显示尺寸	152.0 (W) × 91.0 (H) mm
显示色彩	65536色
亮度	300cd/m ²
亮度调整	软件调整
背光灯	LED
背光寿命	50000小时以上

2.2操作方式

触摸屏	4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)
-----	----------------------

2.3性能规格

CPU	32-bit 400MHz RISC
画面存储	32M FLASH
动态存储	64M DDRAM
配方存储器 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; RTC	支持

2.4 通讯接口

串行接口 (COM1)	RS422/RS485 (9针公头)
扩展串口 (COM2)	RS422/RS485 (9针公头)
以太网口	有 (RJ45)

2.5 结构规格

外壳颜色	黑色
外壳材料	ABS塑料
外形尺寸	212W × 146H × 35.5Dmm
安装开孔尺寸	192W × 138Hmm

外形结构 3.1 外形结构图

COM引脚定义 COM1口

COM2口

工作原理 人机界面 (Human Machine Interaction, 简称HMI), 是人与计算机之间传递、交换信息的媒介和对话接口, 是计算机系统的重要组成部分。是指人和机器在信息交换和功能上接触或互相影响的领域或称界面所说人机结合面, 信息交换, 功能接触或互相影响, 指人和机器的硬接触和软解除, 此结合面不仅包括点线面的直接接触, 还包括远距离的信息传递与控制的作用空间。人机界面可以连接可编程序控制器 (PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备, 利用显示屏显示工作状态, 内部参数, 通过输入单元 (如触摸屏、键盘等) 输入工作参数或输入操作命令, 实现人与机器信息交互的数字设备, 由硬件和软件两部分组成。

使用注意事项 5.1 在使用本产品之前首先必须认真阅读产品说明书。 5.2

确保供给人机界面的电源电压范围正确, 以防烧坏内部电路。 5.3

使用时, 必须按硬件使用说明书进行配线。 5.4

该产品不能单独使用, 须装入外壳内使用, 使用时须经防爆检验。 5.5 本产品不得与未经检验的设备相连接, 只能与说明书中规定的设备连接使用, 与其他设备连接时须经防爆联检。 5.6

使用时不能改变元件参数。

随机文件 a) 装箱单； b) 产品合格证； c) 使用说明书； d) 附件清单。

服务承诺 7.1 产品严格按企业标准与行业标准生产，不合格产品不予出厂。 7.2

协助使用单位进行系统控制方案的设计，提供技术培训。 7.3

质保期间，厂家对产品进行免费维护，产品出现问题将免费维修。 7.4

长期跟踪服务，随时了解现场的使用情况及解决使用中遇到的问题。

电话：0591-83765995 Q Q：2868311313

更多本安防爆屏 | 本安防爆触摸屏 | 本安人机界面HMI | 本安电源 | 安全栅请查看：<http://www.fzwanway.com/>